

广东振动频率测试仪

产品名称	广东振动频率测试仪
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

振动频率测试仪是针对各种振动压路机测量工作频率而研制的，也可以用于测量一般机器设备振动频率。仪器采用大规模集成电路及高灵敏度传感器结合而成，具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及蓄电池供电方式，LED模式显示频率值，操作简便、直观。该仪器的研制成功，将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。振动频率测试仪一、主要技术指标：1、频率范围：分二档自动进位5.00-99.00HZ99.00-999.9HZ2、分辨力：一量程为：0.01HZ第二量程为：0.1HZ3、工作电源：可充电镍氢电池，一次充电可持续工作12小时4、环境条件：工作温度0 ° C-50 ° C5、外形尺寸：185*85*28mm6、重量：300g二.操作说明1. 将传感器按装在被测设备上，可用磁吸座或镙丝固定。2. 将电源开关按在“开”处，10秒种后便可检测。3. 当“欠压”指标灯亮时，表示电池电压低于正常使用电压，应及时充电（充电时间约8小时）。

三、注意事项1 . 传感器在使用时避免摔打、敲击。头部允许更换探针、镙丝或磁吸座，2 . 仪器擦洗时，禁止使用汽油、橡胶水擦洗。3 . 长期仪器不用时，每三个月对仪器充电一次，避免电池损坏。4 . 仪器在测量过程中显示有误时，应先考虑电池是否欠压或传感器线是否损坏。5 . 仪器使用一年得返厂维护标定。

振动频率测试仪