

衡阳双登蓄电池代理批发

产品名称	衡阳双登蓄电池代理批发
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:12V100AH 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

衡阳双登蓄电池代理批发

- 1.避免将双登蓄电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。
- 2.使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
- 3.不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。
- 4.将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。
- 5.将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
- 6.不要将电池放在热源附近(如变压器)，否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
- 7.应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。
- 8.特别注意别让电池砸在脚上。
- 9.电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：(25)

电池放电后(装在设备中)：到(-15 到50)

充电后：到(0 到40)

储存中：到(-15 到40)

10.不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

11.不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

1、极板是双登蓄电池的核心部件，相当于蓄电池的“心脏”，其分为正极板、负极板。

2、隔板作用在于隔离正、负极板，防止短路，可称为“第三电极”。其作为电解液的载体，能够吸收大量电解液，起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对于密封免维护蓄电池来说，隔板还可作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”，使极板顺利地建立氧循环，减少水损失。隔板式蓄电池实现免维护的关键在于采用超细玻璃纤维。

3、电解液大部分是由纯水与硫酸组成，配以一些添加剂混合而成。

电解液主要作用在于两个方面：一是参与电化学反应，是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用，蓄电池使用时通过电解液中离子的转移，起到导电作用，使化学反应得以顺利进行。

4、安全阀是免维护铅酸蓄电池关键部件之一，位于蓄电池顶部，它起作用在四个方面：

(1)安全作用，即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力，开阀将压力释放，防止产

(2)密封作用，当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭，防止内部气体酸雾往外泄露，同时也防止空气进入电池造成不良影响。

(3)确保免维护铅酸蓄电池正常内压，促使蓄电池内氧气复合，减少失水。

(4)防爆作用，某些安全阀装有防酸发、防暴片。如松下蓄电池。

一、双登蓄电池使用前

蓄电池到达后，请先检查外包装箱有无异常：

当双登蓄电池到达使用场所后，请开箱检查蓄电池的外观(有无漏酸、破裂)，电池数量是否正确及其配件是否齐全。

二、双登蓄电池安装使用

请勿在密闭空间或有火源の場合使用蓄电池;

请勿用乙烯薄膜类有可能引发静电的塑料遮盖电池，产生的静电有引起电池爆炸的危险;

请勿在低于-40 或高于50 的温度环境下使用电池(电池使用环境高于50 ，请使用高温系列电池);

请勿在有可能浸水的場合安装、使用蓄电池;

安装搬运电池过程中，请勿在端子处用力;

电池在多于只串联使用时，请勿按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm;

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，绝对避免扭矩扳手等金属工具两端同时接触到电池正、负端子，造成电池短路伤人;

安装接插式端子的蓄电池时(FP型号)，请不要改变端子的形状或位置，如需改变，请和我公司联系。安装螺栓拧紧式蓄电池时(LFP、CFP型号)，请用随电池配件的螺栓母垫圈，紧固连接线时，使扭矩达到11.3N.M即可;

和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查蓄电池的连接极性是否正确，然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极，蓄电池(组)的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线;

若需要电池并联使用，一般不要超过三组(只)并联，若要超过请和我公司联系;