

# 24小时定时器 自成 16 ( A )

产品名称	24小时定时器 自成 16 ( A )
公司名称	慈溪自成电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:自成 型号:ETAS-23A 额定电流:16 ( A )
公司地址	慈溪市横河镇石堰车站旁 石堰村
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	自成	型号	ETAS-23A
额定电流	16 ( A )	定时范围	15分钟--24小时
环境温度	-10—+55 ( ) ( )	壳体材质	PC料
导体材质	铜片	产品认证	欧美认证
额定电压	230 ( V )		

产品说明：液晶屏设定显示，具有操作提示功能：为家庭安全而设计的随意协能。：最小设定时间为1分钟，最大设定时间为一星期，每天最多可置16组开与关，每星期最多可设置112组。：高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小，铜片结构优化设计，寿命更长。：外壳选用进口pc阻燃材料制造，使产品的安全性能更高。

技术参数：适用电压：230vac开关容量：16a

最大负载：3680w

使用说明：操作和其它电子插座一样

### 产品操作实例

为一台饮水机设置周一到周五早8点到11点和周一到周五下午13点到17点的2个时间段开启步骤：

、校对现在的时刻，同时按下“时钟”和“小时”即可调整时钟的小时显示，按一次增加一小时，长按可快速调整，采用同样的方法，可以设置当前的星期，分钟。、首先连续按“模式”键，将工作模式由“关”切换到“自动”模式（显示屏下部显示自动字样）。、设定第一时间段的开与关（16组中的一组）a、按“设定”键，液晶显示时间段“1”、“开”字样（第一组开的时间）b、调整定时开的分钟，按“分钟”键，设定分钟为00c、调整定时开的小时，按“小时”键，设定小时为8d、调整定时开的

星期，连续按“星期”键，直到液晶屏显示星期模式为：星期一，星期二，星期三，星期四，星期五。e  
、再按“设定”键，液晶显示时间段“1”、“关”字样（第一组关的时间）f、调整定时关的分钟，按  
“分钟”键，设定分钟为00g、调整定时关的小时，按“小时”键，设定小时为11h、调整定时关的星期  
，连续按“星期”键，直到液晶屏显示星期模式为：星期一，星期二，星期三，星期四，星期五。、  
按照类似方法可完成第二个时间段定时开与关的设定。、将定时器插入电源插座，注意此时通电灯应  
处于熄灭状态，否则请将控制模式先调整为“关”，再将“模式”切换到“自动关”（注：现在时间在  
设置时段内放到“自动开”；现在时间在设置时段外放到“自动关”）