

# 181型除静电绳

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 181型除静电绳                        |
| 公司名称 | 苏州同契机电设备有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:TQION<br>型号:181型<br>截面直径:3mm |
| 公司地址 | 吴江经济技术开发区江陵东路南侧（注册地址）           |
| 联系电话 | 0512-83521029 15371808239       |

## 产品详情

### TQION-181型除静电绳

性能特点：

- 1、采用 100%高导性和结实的金属纤维丝编织而成。
- 2、耐腐蚀耐磨，性能稳定。
- 3、经济实用，安装简单方便。

技术参数：

静电绳是根据 GB12158-90 标准中的 4.1.2 及

JT/T407-1999 之规定要求，采用静电亚导体材料制

成，表面电阻为  $10^3$

$-10^4$ ，直径为 3mm。

181型除静电绳使用：

防静电绳可制做成防静电门帘，具有泄放静电的作用。用途：在人员进出的门口一条一条固定好垂下，人员进出时与防静电绳接触，通过防静电绳把人体静电导走，从而消除人体静电，达到很好的防静电效

果。

防静电绳门帘制做方法：

- 1.首先要测量门的宽度和高度，以此计算需要绳的总长度，计算依据为：防静电门帘每条绳子间距2cm-10cm（一般为5cm），长度以悬挂后离地高度1米左右为宜。
- 2.将绳子按要求长度一段一段切好，再将切好的绳子两端用合适的铜端子固定（也可以一端用铜端子固定，另一端用专用的铜坠子固定或者直接打结处理）。
- 3.根据门的宽度截取带凹槽的铝合金型材或铜板，将做好的防静电绳一端的铜端子压入铝合金凹槽（铜板需钻孔再固定），按选好的间距将绳子固定好。
- 4.将安装了绳子的铝合金管或铜板固定在门框上方，并将铝合金管或铜板一端良好接地即可。