

TO32000ET悬挂车30千瓦柴油发电机

产品名称	TO32000ET悬挂车30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TO32000ET悬挂车30千瓦柴油发电机延长柴油发电机组增压器的使用寿命的方法:

- 1、保证涡轮增压器的可靠润滑按增压器使用说明书规定使用符合要求的增压柴油机机油，并定期检查机油的数量、质量情况，及时更换变质或过脏的机油，清洗或更换机油滤清器，保证机油的高度清洁。
- 2、保证柴油机进气的高度清洁必须保持增压柴油机进、排气管路的密封性，定期清洁维护空气滤清器，检查螺母或螺栓是否松动，胶管夹箍是否加紧，检查进气系统是否存在漏气现象，必要时更换密封垫片，从而严防灰尘和泥沙等被吸入压气机内，否则，脏污会导致空气滤清器堵塞、压气机通道及增压器叶片玷污，从而造成增压压力下降，甚至引起叶片及柴油机零件早起磨损。
- 3、TO32000ET悬挂车30千瓦柴油发电机新柴油机或新换增压器后再启动前必须加‘引油’对于新的柴油机或调换增压器后，在启动前，必须卸下增压器上的进油管头，加注50-60ml的机油，防止启动的瞬间因缺油而烧坏了增压器轴承。
- 4、柴油机在启动前，应先摇转曲轴转动数转，以确保润滑，如果可能的话，应待机油充满了机油滤清器和整个润滑系统，机油压力稳定后再启动，否则涡轮增压器轴承可能由于启动期间缺乏润滑而损坏，因为当柴油机离负荷运转而涡轮增压器转速很高时，即使短暂的几秒钟对涡轮增压器轴承供油不足也将造成轴承损坏。

大泽動力TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

最大功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

缸径：4*110*121MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

机器收到后 或者 机器质保 1年或者1000小时 已先到为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均

不在保修范围内)

如因原厂调整则以原厂保修条例执行!

上海欧鲍实业有限公司具有一支意识超前、年富力强、业务精通的管理队伍，他们以建立一个现代企业的目标出发，本着“高起点、高科技、服务优”的追求目标，积极汇集吸收国内外先进技术、先进产品，不断对产品更新换代。TO32000ET悬挂车30千瓦柴油发电机，并成为(OEM)配套工厂和技术中心，为开拓国际市场奠定了坚实基础。“追求卓越·创造完美”是大泽人的宗旨，创造是大泽人的目标，大泽人正为之奋斗，同时企盼各界朋友的合作、关心和支持。