

照明配电箱 合肥配电箱 进盛和 值得信赖

产品名称	照明配电箱 合肥配电箱 进盛和 值得信赖
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电箱安装要求及规范

- 1、安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。
- 2、配电箱配线排列整齐，合肥配电箱，并绑扎成束，在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。
- 3、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电（特殊情况除外）。
- 4、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷。横装者左侧（面对盘面）接电源，家用配电箱，右侧接负荷。

配电箱的标准配置要求

配电箱、开关箱内的连接，必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为：相线L1（A）、L2（B）、L3（C）相序的颜色依次为黄、绿、红色；N线的颜色为淡蓝色；PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐，导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

配电箱、开关箱内必须设N线端子和PE线端子，N线端子必须与金属电器安装板绝缘，防爆配电箱，PE线端子必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1（n—配电箱的回路数）；分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上；开关箱应设N线端子和PE线端子。

配电箱安全技术要求

- 1、 每条主干线末端的开关分别按规范标准做重复接地连接到设备金属外壳，连接可靠。重复接地电阻值小于等于10 Ω 。
- 2、 配电箱固定在金属架上，配电箱中心点与地面的垂直距离为1.4--1.6m，壁挂式箱底口距地高度为1.4米，安装垂直牢固。
- 3、 电源电缆在室外采用埋地敷设，埋设深度为0.7米，照明配电箱，电缆周围上下左右均匀铺50mm厚的细砂，上面用红机砖满铺保护，回填细土，加电缆走向标志桩。

照明配电箱-合肥配电箱-进盛和 值得信赖由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司（www.ahjshdl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jshpdx.com）还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。