

# 101-2马达电子锁 best

产品名称	101-2马达电子锁 best
公司名称	宁波大榭开发区百思特电子有限公司
价格	88.00/套
规格参数	品牌:best 材质:塑料 型号:101-2
公司地址	浙江省宁波市大榭开发区横江路66号2幢1-3室、 2-3室
联系电话	86 0574 86749676 13958313731

## 产品详情

品牌	best	材质	塑料
型号	101-2	适用范围	保险箱、保管箱
颜色	银灰		

### 产品使用说明书

产品名称：液晶马达锁控制器 产品编号：101m

#### 一、上电初始化：

系统上电自检成功后屏幕显示“good”。系统出厂时，客密码为“8888”，主密码为“123456”。

#### 二、客密码设置、修改、以及开箱：

##### 1、客密码设置：

在开箱且屏幕显示万年历时，输入任意4位数字按“#”键锁箱，之前输入的4位密码即为客密码。

##### 2、客密码开箱以及修改：

输入4位客密码开箱，屏幕显示“open”90秒，在此期间按“\*”键输入新的任意4位密码，按“#”键确认，客密码修改完成。(若不想修改客密码则在屏幕显示“open”时按“#”键，则直接关箱，客密码未被改动)

#### 三、主密码相关参数设置：

输入主密码“123456”，在“9~1”计数期间：

- 1、按“#”键进入修改主密码菜单，输入新的6位数按“#”键确即为新的主密码。
- 2、按“\*”键进入修改日历菜单，此时输入当前时间即可。
- 3、按“1”键进入记录输出菜单，屏幕显示“sending”，记录传输成功后屏幕显示“success”，传输失败则显示“send err”。(进行此操作前请先插入usb读取器)
- 4、不按任何键，计数完毕自动开箱，并显示客密码。若电池电量低则，屏幕先显示“lobatt”之后再显示客密码。用密码不能开箱时，可用机械钥匙开箱。

注：1、在输入密码前按“\*”键一次，输入的数字则显示下“口”，在输入密码过程中按“\*”键则清除之前输的密码。

2、usb记录读取：开关拨向“safe”处，从保险箱读取记录；开关拨向“pc”处从电脑读取记录。

#### 四、初始化操作：

用户遗忘密码时，打开门后罩，长按电路上的复位按键，屏幕显示显示“clr”，主密码、客密码恢复到出厂设置，开箱记录被清空。

#### 五、电源、工作环境以及注意事项

- 1、系统电压：使用四节5号1.5v碱性电池。
- 2、电流以及工作温度：
  - 1)最大工作电流：小于等于300ma。待机电流：小于20ua。2)系统欠压点：4.5v ± 0.3v
  - 3)工作温度：0 ~ 50
- 3、简易故障及排除方法：

序号	屏幕显示	故障原因	排除方法
1	iic err	密码存储器错误	更换
2	key err	键盘有短路	调整或更换
3	s open	开箱微动开关故障	调整或更换
4	s close	关箱微动开关故障	调整或更换
5	tor err	电机损坏	调整或更换
6	lobatt	电池低电压	更换电池
7	error1 ~ 3	密码错误	输入正确密码
8	send err	记录传输错误	检查usb或接口
9	nothing	没有开箱记录	请正常开箱
10	hold	三次密码错误锁定	等待一分钟后自动解除