

山特不间断电源C6KS标准版液晶显示

产品名称	山特不间断电源C6KS标准版液晶显示
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:C6KS 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

不过让阿杰想不通的是，长得矮胖的牛局长，不仅从外表看起来没有一丝丝文艺细胞，整个人讲起话来，也是东拼西凑，毫无语感可言，这样的人哪来的勇气爱好文学，真是让文学这两个字都有些蒙羞。

山特C6KS技术特点 山特C6KS（新款）城堡系列C6K(S)~C10K(S)是一款具有强大适应性、配置灵活的产品。采用***的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了***满足用户的个性化需求，城堡系列C6K(S)~C10K(S)提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置。适应中国电网环境山特C6KS（新款）输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网化境；优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

灵活配置，按需而变山特C6KS（新款）丰富的扩展功能，***满足客户需求。**在线维修功能：**可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。**远程停电功能（EPO）：**当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。**并机组件：**实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。**防尘组件：**提升产品在工业环境下的防尘等级。**隔离变压器：**为用户提供隔离保护。*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员

小型化，低噪音山特C6KS（新款）采用***的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日***的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境。

智能管理山特C6KS（新款）**智能电池管理：**采用***的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择***的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。**自动识别并适应50/60Hz电源系统，**满足不同电源系统的要求。**完善的故障保护和告警功能：**提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障

警示功能。

高可靠性山特C6KS（新款）采用***的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。

丰富的通讯和监控山特C6KS（新款）提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载山特公司的WebPower卡（SNMP卡）、CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。

山特C6KS技术参数

型号	C6K/C6K-P*1	C6KS/C6KS-P	C10K/C10K-P	C10KS/C10KS-P
额定容量	6KVA		10KVA	
输入配线	单相二线 + 地线			
电压范围	120~275V			
频率范围	46~64Hz 50/60HZ自适应			
输入功因	>0.99			
输出电压范围	220 × (1 ± 1%) VAC			
频率范围	市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 电池模式：(50 × (± 0.1%)Hz / 60(± 0.1%)Hz			
电流峰值比	3 : 1			
额定功率因数	0.8			
超载能力	Load < 105%, 长期运行; 105% < Load < 125% > 1min; 125% < Load < 150% > 30sec			
效率	up to 90%			
电池电压	16 pcs × 12VDC*2			
外形尺寸(mm)W *D *H	248*500*616	240*500*460	240*500*460	
重量 (KG)	57	18	67.5	20

*1 产品型号分为标准版和***版(-P)，***版具有在线维修和EPO等功能。*2 根据用户实际需要可以调整为20pcs电池。