

FTZB MB100.优质 富田电气

产品名称	FTZB MB100.优质 富田电气
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值，每项显示停留时间为2秒。循环显示中，按任何键一次则锁定显示该项值，FTZB-MB100富田售后，再按任何键一次则显示工作电压值，再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时，过流指示等闪烁，且过流倍数越大，过流灯闪烁得越快，直至跳闸。如电流恢复正常，闪烁自动消失。

当检测到故障且到动作时间时，发出跳闸信号，相应故障指示灯亮，显示故障代码。无自启动功能时，排除故障按复位键可自启动电动机；有自启动功能时，保护器必须断电30秒后重新加电，才可再次启动。

普通型（C）

- 1) 检查电动机控制回路，保护器各接线端子接线无误后，将保护器 端接通电源。
- 2) 将保护器面板上拨码整定电动机的额定电流值。
- 3) 复位方法：当电动机发生故障时，LED赤示故障记忆，按复位按钮即可复位。
- 4) 为常闭接点： 为常开接点：其常闭或常开接点可以当保护控制使用，也可以当报警接点。

保护功能：具有过流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护功能。

? 变送功能：可将测量的三相电流平均值变为4~20mA信号输出，变送量程可自行设定。保护

器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 追忆功能：保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 参数设定功能：可现场设定额定电流、启动时间、过压值、欠压值、过流保护动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯参数、三相电流不平衡百分比等参数。

? 显示功能：检测状态时循环显示A、B、C三相电流值；保护状态时能对过流值、过压值、欠压值记忆显示，对故障类别以字符方式提示显示；设置状态时显示各故障字符及设定值。?
? 复位功能：用户可选择手动复位或自动复位，自动复位延时时间可自由设定。

? 通讯功能：配有RS-485通讯接口，Modbus通讯规约。一台上位机可接64台电机保护器并可

对每台电机进行参数设定、启停控制操作，上位机可保存所有电机的启动时间、停机时间、故障发生时间、故障原因、故障发生时电机的工作参数等数据，以供用户查询分析。

启动保护：在启动时间内，只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。

过压保护：当工作电压高于工作电压的15%时，动作时间 6秒。

断相保护：当任何一相断相时，动作时间 2.0秒。

堵转保护：当工作电流达到整定电流的3~8倍时，动作时间 2秒。

短路保护：当工作电流达到整定电流的8倍以上时，动作时间 2秒。

不平衡保护：当任何两相间的电流值相差 60%时，动作时间 2秒。

欠流保护：当工作电流连续低于设定的欠流门限时，动作时间 10秒。

过流保护：过流保护动作时间为反时限保护，（图二）动作时间可根据用户需要自行设定。

FTZB-MB100.优质 -富田电气由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 秦皇岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领富田电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！