

工厂配电专用大功率稳压器 400KVA大功率稳压器报价

产品名称	工厂配电专用大功率稳压器 400KVA大功率稳压器报价
公司名称	东莞市华振电气有限公司
价格	18200.00/台
规格参数	品牌:华振电气 型号:HZZBW-400KVA 特点:无触点,免维护,寿命长
公司地址	广东省东莞市常平镇环常南路22号202室
联系电话	18929443144

产品详情

三相数字式稳压电源是引进加拿大技术,结合我国供电现状,而专门开发为稳定三相工频交流电压而研制的节能型新产品。本系列稳压器博取传统电子交流式、感应式与磁饱和式稳压器之优点,采用补偿式技术,因此,具有容量大、效率高、稳压范围宽、无相移、无波形失真、应变时间及调压速度快、平稳等特点,对于容性,感性及阻性负载均能适应。本系列稳压器具备体积小、重量轻、使用、维护方便,运行可靠,能承受瞬时超载及超压欠压报警和保护。此产品广泛用于UPS旁路柜、工矿企业(生产流水线)、邮电通讯、医院(CT机、MRI、DCS、X光机)、科研、激光切割机、数控机床、建筑工程设备(电梯、自动化控制系统、中央空调)等单位。

三相大功率智能型稳压器技术参数!输入电压范围:单相电压165V-275V 三相电压:304V-456V
相数:单相+N+G 三相+N+G输出电压范围:220V \pm (1-5%)可设 380V \pm (1-5%)可设输出精度:(1%-5%)可调 出厂预设置在 \pm 2%效率:98%(不包括变压器部分)波形失真度:输出波形无畸变,无谐波增量(与输入波形相同)响应速度:0.05S稳定时间:输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间1滤
波(选项):当用户电源谐波严重时,可在机柜里加装滤波器。频率:50HZ/60HZ负载稳压率:1-3%电源指示:LED数显指示过,欠压保护:当输入电压超出稳压范围 \pm 10%时,稳压器将切断输出电源,发出声光报警。故障保护:当稳压器损坏而不能正常工作时,三相大功率稳压器将自动切断输出电源。缺相保

护：当三相输入出现缺相时，三相大功率稳压器将自动切断输出电源
逆相保护：切断输出电源
短路保护：当输出端出现短路时，空气开关，自动切断输入电源。
过流保护：当负载设备过流时，切断输出电源。
异常指示：LED数显指示电压指示：LED数显指示
保护功能：具有过压,欠压，过流，延时，过载，缺相，短路，相序保护及机械故障保护。
抗电强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。
报警，消音：三相稳压电源设有报警，消音的选择开关。
过载能力：200%可维持10ms，500%可维持50ms
绝缘强度：整机对地绝缘电阻 $2m\ \Omega$
旁路：三相大功率稳压器故障或维护时，具备电源手动或自动直通装置。
雷电浪涌保护时：三相大功率稳压器带有20KA浪涌保护器。
温升：主机温升 <60 （满载）
冷却系统：风冷连接方式：接线排
噪声：45db
工作方式：可长期连续工作。工作环境温度： $-15\sim+45$ ；相对湿度：20%-85%
海拔高度： $<1000M$
避雷装置：三相大功率稳压器当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到良好的浪涌电流保护效果。
使用环境：无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸气，化学沉积，灰尘，污垢及腐蚀性介质。