

10KV看门狗真空断路器厂家

产品名称	10KV看门狗真空断路器厂家
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-12 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

10KV看门狗真空断路器厂家

一、概述：

ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kv、三相交流50 Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电路系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。

适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,及农村电网频繁操作的场所。也可作为电网的分断开关,加装控制器后,可实现配网自动化。

ZW32-12高压真空断路器产品图：

ZW32-12高压真空断路器作为最常见的户外高压断路器，都有如下主流型号：ZW32-12/630-20,ZW32-12/T630-25（弹簧操作机构）ZW32-12/1250-20,ZW32-12/T1250-25,ZW32-12/1250-31.5ZW32-12/T2000-25,ZW32-12/2000-31.5本产品可以选择带隔离功能及永磁机构，具体请查看ZW32永磁真空断路器，ZW32L-12高压零序智能真空断路器，ZW32-40.5户外高压大电流真空断路器。

10KV看门狗真空断路器厂家

二、ZW32-12高压真空断路器产品型号含义：

三、ZW32-12高压真空断路器产主要技术参数：

四、ZW32-12高压真空断路器产外形安装尺寸：

五、正常使用条件：

1.周围空气温度:上限+40 ,下限-45 ；

2.海拔高度:海拔不超过2000m;

3.风速: 34m/s;

4.空气污秽等级:不超过V级;

安装场所:应为无易燃、易爆、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

六、安装、维护

1、 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时通知制造厂家。

2、 产品在安装前要进行外观检查。观察一下产品的绝缘套管是否有损伤，分合指示、储能指示是否有漏装现象，箱体是否有变形等。检查完毕后，产品要装在高4m以上的柱子上使用。

带隔离开关的断路器安装时应认真检查隔离开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性。

3、 产品在投入运行前，就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构

进行操作，以检查各种动作是否正确。

4、断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好，用户不必开机检查；按要求进行耐压试验后，即可安装。

5、断路器可以单杆架设，也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。安装示意图见图19。

6、产品定期进行小检，主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器，隔离开关每年检查2次，内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作是否正常，并在活动部件注入一些润滑脂。

七、运输、验收及贮存

1、运输

运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。超吊断路器本体时，勾在箱体上的四个吊环，不得直接搬运环氧绝缘筒。超吊断路器带隔离开关时，重心偏于隔离开关侧，起吊时应缓慢进行。

2、验收

用户收到断路器后应进行如下验收工作:

1)检查包装是否损坏；

2)对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全；

3)检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。

3、贮存

本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。