

圣阳蓄电池2V600AH GFMD-600C 现货

产品名称	圣阳蓄电池2V600AH GFMD-600C 现货
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-600C 容量:600AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

圣阳(G.Plante)1859系列阀控密封式铅酸蓄电池，容量150Ah，电压2V，适用于UPS、通信、工业控制等领域。产品具有容量大、寿命长、维护简单、安全可靠等特点。详细规格请参考产品说明书。

20Ah系列阀控密封式铅酸蓄电池，容量20Ah，电压2V，适用于小型UPS、通信、工业控制等领域。产品具有容量大、寿命长、维护简单、安全可靠等特点。详细规格请参考产品说明书。

电池安装处应远离热源和易产生火花的地方，如变压器、电源开关或保险丝等，安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理，并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。

蓄电池需经常检查的内容如下：

- 端电压；
- 连接处有无松动、发热、腐蚀现象（应及时清理，做好防锈措施）；
- 电池壳体有无渗漏和变形；
- 极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

据高工锂电网发布的一组数据显示，2014年至今，国内动力电池企业的数量从50家左右快速飙升到近150家。巨额补贴使得热钱纷涌，新增企业有从房地产过来的，有从钢铁厂过来的，甚至有从消防行业过来的。

新进企业资本、技术良莠不齐，在电池行业300%增速的光环下，安全问题、低端产能过剩风险、产品抄袭模仿等乱象丛生，令下游使用方和政府头疼不已。据高工产研统计，今年国内新能源汽车安全事故已超过20起，行业规范迫在眉睫。

浮充电压

当环境温度为20~29℃时，蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏，不同温度范围可按下列标准确定浮充电压：

环境温度（℃）

浮充电压（V）

0~9

2.29

10~19

2.26

20~29

2.23

30~39

2.20

四、均充电压

汤浅蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只，具体要求如下：

浮充电压有一只以上低于2.18V/只，处理方式是电池放出50%左右容量后，建议在手动均充情况下，充电2~3天，如仍不可恢复，请联系我们；

放出20%以上额定容量时，要自动均充；

10周自动均充一次；

自动均充时间设定为15h。

五、其他

蓄电池放电后，应立即再充电，以免因搁置时间太长，不能恢复容量。

电池应避免用过大或极小电流放电，放电电压不得低于蓄电池终止电压，避免深度放电。

在正常使用的电池不得打开安全阀，以免影响电池的安全可靠性。

蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时，应防止电池短路，所用工具必须绝缘，连接螺栓必须拧紧。