

FS-2000E明火探测器

产品名称	FS-2000E明火探测器
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:昆仑海岸 型号:FS-2000E 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

产品用途

明火探测报警。

产品特点

- 1、可探测到火焰中的紫外线，并予以警报。
- 2、不仅可以通过声音报警，它还装备有C(C/N——N/O)输出。
- 3、LED记忆能使您从一系列传感器中找到最初报警的传感器。
- 4、区域调整装置使得预警区域角度更加宽阔。
- 5、传感器和基座的快速分离使安装和维修变得简单轻松。

技术参数探测系统	紫外线探测 (探测波长 185到 260nm)
探测区域	长度:33英尺(10m)[2.75"(7cm)面前的打火机火焰角度:大约为120 ° 圆锥型调整 (分4步) 通过探头
灵敏度调整	探测记时器(4种设置 0.2s、1s、6s和 30s)
电源	DC 10V到 DC 30V (无正负极)
电耗	静止时:少于 25mA报警时:少于 75 mA(警铃开) 少于 40 mA(警铃关)
报警输出	Form C干接触延迟 (报警:开/关) 接触反映:延迟(约2s)接触容量:30V/0.3A
报警记忆	自动重新设置功能 (可选择开/关设置) 记忆 LED闪烁 3分钟, 然后亮 47mi
LED	报警 LED(红色):亮灯延迟 10si记忆 LED(黄色):记忆指示时灯亮, 电源接
报警声 (蜂鸣声)	报警:在延迟 10s内, 每 0.2s间歇发声音量:80 dB或更高 3.3英尺(1m)(可选

反射器输出	Form B(N/C) 干接触 反映：当传感器被分离时打开容量：30V/0.25A
电线	端子
周围环境温度值	-10 ~ 60 无凝结
安装	室内安装（顶棚或墙壁安装）
重量	大约 150g (5.25oz)
外型	ABS树脂
附件	钉子 4 × 25 , 2 pcs.; 传感器固定螺丝 3 × 6pce
选装	顶棚安装附件（BCW-401）