

长沙学生打印机租赁租赁复印机的公司

产品名称	长沙学生打印机租赁租赁复印机的公司
公司名称	湖南小禾租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区58小镇C5-211
联系电话	19918873031

产品详情

长沙学生打印机租赁租赁复印机的公司<http://www.showhe.cn/>湖南小禾租赁有限公司19918873031位于湖南长沙（58小镇），是湖南至简复印机再制造有限公司落地城市办公设备租赁服务的互联网科技公司。我们将依托至简强大的产品对接和技术服务能力，以合作、服务至简经销商为目的，首创从产品、客源支持到服务、运营支持的运营支持模式，构建办公产品供应商与落地服务商之间的桥梁。

关键词:学生打印机租赁/租赁复印机的公司/彩色复印机租赁报价/彩色复印机租赁租赁/复印机出租打印机出租/多功能打印机出租/多功能复印机租赁/有哪些复印机租赁公司/彩色复印机租赁出租/彩色激光打印机出租/公司租赁复印机价格/租赁打印复印机公司/复印机租赁公司/大型复印机租赁/打印复印机租赁/复印机租赁/租复印机/打印设备租赁/激光复印机出租/多少钱租赁复印机
小禾智慧办公---长沙指定服务商：长沙小租匠办公服务有限公司【服务特点】全城送货安装，远程智能管家，极速响应服务，量身定制方案【服务区域】长沙/株洲/湘潭/常德【品牌机型】施乐/理光/柯尼卡美能达/佳能/夏普【机型品类】办公型黑白/彩色打印机、复印机；图文型高速黑白打印机、复印机，高清彩色打印机，数码一体机；生产型黑白/彩色数码打印机、复印机。【服务行业】教育/金融/保险/法律/学校/医疗机构/房地产项目/展会/工厂等等【服务重要客户案例】长沙地区：58集团/华为/中建三局/中建五局/五矿/湖南文化旅游厅/开福区市监局等等【服务会议案例】G20峰会/上合组织青岛峰会/厦门金砖峰会/中国进博会/武汉军运会长沙学生打印机租赁租赁复印机的公司

CANON打印机故障及维护

一、打印时不出墨

BJ-10EX/SX打印机在联机或自检时，打印头有动作，但打印不出墨。

故障分析:这一情况发生，有多方面原因，包括BC-01喷头故障，清洁单元故障，电镀及电路板故障等，但在排除了喷头故障后，可以对BJ-10EX/SX打印机进行简单的维护。

进行处理的一种方法:先用一把镊子钳，将打印机的上盖打开，然后将打印机开机，大到打印机左端的清洁单元，在清洁单元上有一个小的方型的橡胶黑盒盖帽，它的功能是用来将打印头密封的，如果打印头没有被密封，在清洁单元对打印头进行清洗时，就不能够将墨水吸出，从而打印不出墨水。先看这一个墨盒盖帽有没有脱落掉下，如果掉下，用镊子钳拿起它，并将它以竖直方向装到清洁单元的吸墨口上，直到它的挂勾扣入吸墨口上;如果发现墨盒盖帽还在清洁单元的吸墨口上，但其位置不是以竖直方向而是斜向或横向摆放，就用镊子钳将墨盒盖帽的位置放成竖直位置;在此之后，请将墨盒清洗几次就可以进行正常打印操作。

二、打印时不进纸

故障现象:BJC-210S/SP打印机在打印时不进纸，怎么办?

故障分析:如果发生这一问题，很大可能是属于机械上的故障，例如送纸器故障或有东西掉入送纸器中，下面就对有异物掉入送纸器中而造成。

打印机不能进纸的情况的简单维护方法进行介绍:由于BJC-210s/sp打印机的送纸器的开口较大并且朝上，所以在办公室或家庭使用时，象别针、橡皮筋、瓜壳等的小形的异物很容易掉进送纸器中，因而造成打印不能进纸。要取出这些掉进打印机送纸器中的异物，请按以下的步骤进行操作:

1. 如果发生不能进纸的情况，就马上停止使用打印机，不让异物进入机内更深的地区性方。

2. 先将打印机的电源关闭，拔下AC电源电缆和打印电缆。

3. 将打印机的送纸器倒置并摇晃、拍打打印机机身，如果发现异物从打印机的确良送纸器中掉出的话，就表明这一工作完毕。

4. 接上AC电源电缆和打印电缆，打开打印机电源，在送纸器上放一叠打印纸，进行送纸操作，如果打印机能够正常进纸，那么这一问题就解决了。

三、一次进多张纸

BJC-4100打印机在打印普通单页打印纸时，一次进多张纸？

故障分析:如果发生这样的问题，很大可能是属于机械上的故障或者打印机的纸张厚度调节杆和打印纸类选择杆所拨的位置不对。由于BJC-4100打印机配有纸张厚度调节杆和打印纸类型选择杆，这些拨杆的设置组合能够适应于不同类型和不同数量的打印介质。所以，这些拨杆的设置正确与否，直接关系到打印纸能否正常地进入打印机。

如果BJC-4100打印机在大意普通单页打印纸时，一次进多张打印纸，就表明打印机的纸张厚度调节杆和打印纸类型选择杆所拨的位置不对。应该将纸厚度调节杆调节到向后方向的单页纸位置，并将打印机小车上的绿色打印类型选择杆拨到向左的普通打印纸位置。这样，BJC-4100打印机就不会发生在打印普通单页打印纸时，一次进入多张打印纸的情况发生了。

四、开机出现异常故障现象

BJC-21S打印机开机后，电源指示灯闪烁，出错指示灯不亮，蜂鸣器叫一声报警，不进行打印操作。

故障分析:如果发生这一出错现象，表示打印机没有检测到BJ墨盒，可能是BJ墨盒没装好，请检查一下。如果BJ墨盒以及功能安装在打印机上，但电源指示等闪烁，出错指示灯不亮，蜂鸣器叫一声报警，则检查一下BJ墨盒是否安装正确。

打开打印机前盖，检查位于打印机右端的打印机小车上的墨盒，请从侧向进行检查，如果发现BJ墨盒的后平面于小车支架之间有一段空隙，关闭打印机的电源，并按照要求重新将BJ墨盒安装一次，将BJ墨盒向前推到底后再将绿色的小车拨杆往下拉，直到看不见BJ墨盒的后平面与小车支架之间的一段空隙为止。然后，再打开打印机，就可以进行正常的打印操作了。

五、其他

故障现象:BJ-330打印不进纸，并在控制面版上报缺纸错误。

故障分析:如果发生这一问题，很大可能是属于机械上的故障，例如送纸传感器故障或打印机的摆放位置不正确，下面就对传感器故障或打印机的摆放位置不正确，而造成打印机不能进纸的情况的简单维护方法进行介绍:由于BJ-330打印机的送纸是靠打印机底部类似重垂装置的送纸传感器来进行的，如果不正确，这样就会使打印机不能正常进纸。

更换新墨盒后，打印机在开机时面板上的"墨尽"灯亮的处理

正常情况下，当墨水已用完时"墨尽"灯才会亮。更换新墨盒后，打印机面板上的"墨尽"灯还亮，发生这种故障，一是有可能墨盒未装好，另一种可能是在关机状态下自行拿下旧墨盒，更换上新的墨盒。因为重新更换墨盒后，打印机将对墨水输送系统进行充墨，而这一过程在关机状态下将无法进行，使得打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外，有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的(特别是在对彩色墨水使用量的统计上)，当该计数器达到一定值时，打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中，打印机将对其内部的电子计数器进行复位，从而确认安装了新的墨盒。

解决方法:打开电源，将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后，让打印机进行充墨，充墨过程结束后，故障排除。

喷头软性堵头的处理

软性堵头堵塞指的是因种种原因造成墨水在喷头上粘度变大所致的断线故障。一般用原装墨水盒经过多次清洗就可恢复，但这样的方法太浪费墨水。最简单的办法是利用你手中的空墨盒来进行喷头的清洗。用空墨盒清洗前，先要用针管将墨盒内残余墨水尽量抽出，越干净越好，然后加入智河961清洗液。961清洗液是专为EPSON研制的，分为A液、B液。A液清洗力较强，使用于中等堵头的处理，但不能久留喷头内。B液清洗能力较弱，但使用的安全系数较高，此液可以2(B液):1(EPSON红或兰墨水)进行兑制，兑制出的半色墨水使用于EPSON Photo墨盒的半色墨水。加注清洗液时，应在干净的环境中进行，将加好清洗液的墨盒按打印机正常的操作上机，不断按打印机的清洗键对其进行清洗。利用墨盒内残余墨水与清洗液混合的淡颜色进行打印测试，正常之后换上好墨盒就可以使用了。