

ZS-5型反转速传感器

产品名称	ZS-5型反转速传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

ZS-5型反转速传感器

环境指标：

工作温度：-10到+100

订货指南：

传感器长度AXX：01-60mm

02-80mm

03-120mm

04-特殊规格（长度为300mm）

螺纹规格BXX：01-M16×1

02-特殊规格

电缆长度CXX：订货时以1 m递增，例如：010=1.0m，默认2m

接头选项DXX：01-直接引线

02-航空插头

电气指标：

工作电压：

5到24V

测量范围：

0到20KHz

输出信号：

方波，其峰峰值等于工作电源电压幅度，与转速无关，输出电流20mA

物理指标：

测速齿轮形式：任意

螺纹规格：M16×1

安装间隙：1到5mm

ZS-5型反转速传感器 ZS-5型反转速传感器 ZS-5型反转速传感器

安装

安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，以变送器底部M8×1.5螺钉磁座吸附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。

安装尺寸及规范：参看图3（速度传感器的安装及防护），若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低传感器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。

使用和绝缘要求。传感器输出为悬浮接地、在连接传感器的插头、插座上，都标有1、2、3、4的数字。考虑到接线牢固可靠，将“1、2”和“3、4”分别短接并用。“1、2”作为传感器讯号输出的A端，“3、4”作为B端，与其他设备连接时，A、B端可互换，不用区分。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用两芯屏蔽电缆，电缆的屏蔽层一端浮空，另一端接地。传感器的安装本厂配用M10*1.5的固定螺钉。对传感器安装的防护措施，本厂备有防护罩供应，其余由用户因地制宜自行处理

联系方式：18260252801 0512-55278865