

# 北峰对讲机BF-600UV 北峰BF600UV 专业 双频 双段 双显 双守候

产品名称	北峰对讲机BF-600UV 北峰BF600UV 专业 双频 双段 双显 双守候
公司名称	合肥新站区鸿泰通讯器材商行
价格	540.00/套
规格参数	品牌:北峰对讲机 型号:北峰BF-600UV 类型:专业级
公司地址	中国 安徽 合肥市 安徽大市场一区114-115号
联系电话	86-05514231288/2185755 13063481288

## 产品详情

品牌	北峰对讲机	型号	北峰BF-600UV
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz ( MHz )	射频输出功率	5W ( W )
信道数	99 ( 个 )	理论通讯距离	5-10 ( km )
工作电压	1800mAh(锂电池) ( V )	频率稳定度	± 2.5 ppm ( ppm )
电池类型	锂电池	电池理论寿命	2年 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	59 × 41 × 120 mm ( mm )
重量	268g(包含电池) ( g )	装箱数	50

产品简介：

双频，双段，双显，双守候。

支持dtmf、两音等信令格式。

适用范围：自驾旅游者，业余爱好者

### 监听功能

可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号

### 信道扫描

按下扫描键,对信道逐个扫描,可接收到所有信道的通话

### 声控功能vox

开启声控功能时,无需按ptt键便可进行通话

### 电脑写频

通过电脑写频软件对功能参数进行设置

### 静噪等级设置 (0~9级)

9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级,降低背景噪音

### 发射超时定时器tot

防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象

### 宽/窄带转换

通过写频软件可设置每个信道间隔为25khz或12.5khz

### 低电提醒

电池电量不足时提醒您更换电池

### 繁忙信道锁定

防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰

### 自动省电功能

未接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间

### ctcss/ cdcss及尾音消除

具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准ctcss/cdcss,设置ctcss或cdcscs后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声

### 电池电压查询

支持dtmf和2tone信令

### 一般部分

频率范围	vhf:136-174mhz uhf:400-470mhz
信道数目	99
信道间隔	25 khz /12.5 khz
工作温度	-20 ~ +60
天线阻抗	50
电源电压	7.5vdc(±20%)
电池	1800mah(锂电池)
频率稳定度	±2.5 ppm
外形尺寸	59 × 41 × 120 mm
重量	268g(包含电池)

### 发射部分

射频输出功率	5w
调制方式	16k f3e(宽)/8k f3e(窄)
杂波与谐波	-70dbm
调频噪声	-40db
音频失真	5%
邻道功率	65 db(宽)/55 db(窄)
调制限制	5khz(宽)/2.5khz(窄)

### 接收部分

灵敏度	0.165 μv(宽)/ 0.2 μv(窄)
邻道选择性	60db(宽)/ 50db(窄)
互调抗扰性	60db(宽)/ 50db(窄)
杂散抗扰性	60db(宽)/ 50db(窄)
信噪比	45db(宽)/ 40db(窄)
音频输出功率	0.5w
音频失真	5%

备注：以上指标如有变动不另行通知，图片仅供参考，以实物为准