

HZD-B-9F振动变速器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | HZD-B-9F振动变速器 |
| 公司名称 | 上仪振动仪表（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市 |
| 联系电话 | 0512-55278865 18921988865 |

产品详情

HZD-B-9F振动变速器与ST-3振动速度传感器配套使用，可广泛使用于电力、冶金、石化、钢铁和造纸行业等的大型旋转机械轴振动（转子相对轴承盖的振动）的测量和保护控制。HZD-B-9F振动变速器主要监测旋转机械转子的径向振动，监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大。

HZD-B-9F振动变速器技术说明|外接电源：直流电源：+24VDC ± 10%

功耗：<2W 输入：振动速度传感器|记录输出模式：

4~20mA（负载 500 Ω）|报警：报警设定点：2点（警戒,危险）

继电器状态：常失电 报警继电器输出：2组常开继电器

触点容量：250VAC/3A或30VDC/3A 报警延时：1~9秒内可选|精度：

标准输出误差：1%|频率响应：10 ~ 1kHz（3db）|工作环境：工作温度：-20~70

存储温度：-30 ~85 相对湿度：20~95%无冷凝|外形尺寸：高×长×深=122mm×90mm×75mm（加接线端子后深度zui小132mm）。

轴振动变送器把(电涡流传感器+振动变送器)融为一体替代产品，又称“一体化轴振动变送器”。输出4-20mA电流信号直接与DCS、PLC链接，为旋转机械轴动态监测提供一种简便、安装方便、低成本的在线方式。对主机、辅机设备如汽轮机、压缩机、风机、泵群进行轴振动实时监测，能真正起到对这类设备进行保护。它测量准确、稳定可靠，抗干扰性能强。

联系方式：18260252801 0512-55278865