

北京智能无线烟感探测器 北京无线智能烟感报警器

产品名称	北京智能无线烟感探测器 北京无线智能烟感报警器
公司名称	北京华阳德林消防器材经营中心
价格	.00/个
规格参数	工作电压:DC3.0V 报警声响:大于 80dB 通讯方式:NB-IoT 通讯
公司地址	北京市朝阳区北花园村花园闸76号
联系电话	01087740230 13366650682

产品详情

TX3190-N无线智能烟感报警器采用红外散射原理来探测火灾。在无烟环境下，红外接收管几乎接收不到信号，当火灾发生时，会有烟雾进入迷宫，由于烟雾对光线的散射作用，使红外接收管接收到一个较弱的信号，再将信号进行放大，触发电路对放大后的信号进行阈值判别，若达到报警门限，就会通过蜂鸣器输出报警声，同时报警器指示灯随报警声快速闪亮，使人们及早得知火情。并通过 NB-IoT 无线通讯将报警信息传给《智慧消防云平台》，云平台拨打预设手机号码或火警号码。用户通过手机中《火知眼》APP 进行报警号码预设，在 APP 上可查看报警信息与电池故障等信息。北京智能无线烟感探测器
北京无线智能烟感报警器

注意：1) 安装于屋顶时，报警器的边缘应距任何一面墙壁不小于0.5m。2) 安装于倾斜或人形屋顶时：报警器应与屋顶保持一定的距离。当坡度小于30度时，距离0.2m为宜，大于30度则以0.3m至0.5为宜。应避免安装的位置：1) 温度低于零下10、高于55 或相对湿度 95%RH的区域。2) 多灰尘区域。灰尘进入探测器内部可能引起误报警。3) 勿将报警器安装在产生可燃烟雾颗粒的场所，如厨房、热水器、暖气的位置。北京无线烟感 北京智能烟感 无线智能烟感报警器 智能无线烟感探测器

问题	处理方法
短按“自检哨音”按钮无反应	检查是否拧入底座

红灯每分钟闪一下，同时伴随“滴”一声报警声	需更换电池
红灯每分钟闪一下，同时伴随“滴、滴”两声报警声	需清洗迷宫
报警器报警后，电话未接挂断后会不停拨打	报警电话需接通后再挂断

2. 电池维护保养及更换：1) 电池正常使用寿命2年。注意：电池使用寿命受其它因素影响，例如a. 使用环境因素，如高温高湿等环境对电池自身内部产生影响。b. 无线信号因素，无线信号不好的地方，无线产品巡网上传数据耗电量会增大。c使用场景，如放在多干扰源的地方，将导致探测器多次检测，增加探测器的耗电量。

特点

1. 报警器具有自动补偿功能，对于一定程度上因外部环境（温度、灰尘等）因素的变化而引起的性能漂移，可自动进行补偿，提高了报警器的可靠性。
2. 报警器具有自检功能，自检时发出声、光报警信号。
3. 报警器具有故障状态、报警状态、电池欠压状态的提示功能。
4. 使用 NB-IoT 无线网络，信号覆盖广，穿透力强。
5. 易安装，易维护，可通过《火知眼》APP 对报警器的状态实时监控。
6. 功耗低，使用寿命长。北京智能无线烟感探测器 北京无线智能烟感报警器