

# SBW三相大功率补偿式稳压器SBW-100KVA

产品名称	SBW三相大功率补偿式稳压器SBW-100KVA
公司名称	吴江优比克电子科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:优比克 类型:滑动式交流稳压器
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市经济开发区长安路83号
联系电话	86 0512 63035122 13771655114

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	优比克
类型	滑动式交流稳压器	型号	SBW-100KVA
输出电流	151 ( A )	输入电压	380 ( V )
输出电压	380 ( V )	输出功率	80 ( W )
频率范围	50Hz ± 3%	工作温度	-30-40度
产品认证	ISO-9001		

### 产品概述

#### sbw系列大功率补偿式[电力稳压器](#)

，是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计，使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点。这些都是其他类型的[稳压器](#)所无法比拟的。

### 使用范围

该系列稳压器广泛使用于工矿企业、邮电系统、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防单位、科研机构等部门。应用于电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(ct)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压器。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

### 主要技术参数

输入电压	相电压176v - 264v , 线电压304v-456v
输入相数	三相四线+pe
输入频率	50hz ± 3%
输出电压	相电压220v , 线电压380v
稳压精度	2.5 ~ 5%可调
过压保护值	输出线电压大于420v
欠压保护值	输出线电压小于320v
过载保护值	大于额定输入电流
市电旁路功能	有
显示方式	液晶(lcd)显示、数码管(led)显示、指针表显示
开机延时功能	注50kv以下规格有此功能，其它要延时输出，定货时说明。

相关规格	

规格	额定容量(kva)	输入电压(v)	输出电压(v)	输出电流(a)	
sbw-20kva	20	304-456	380	30	
sbw-30kva	30	304-456	380	46	
sbw-50kva	50	304-456	380	76	
sbw-100kva	100	304-456	380	152	
sbw-150kva	150	304-456	380	228	
sbw-180kva	180	304-456	380	273	
sbw-200kva	200	304-456	380	304	
sbw-225kva	225	304-456	380	342	
sbw-250kva	250	304-456	380	380	
sbw-300kva	300	304-456	380	456	
sbw-320kva	320	304-456	380	486	
sbw-350kva	350	304-456	380	532	
sbw-400kva	400	304-456	380	608	
sbw-450kva	450	304-456	380	684	
sbw-500kva	500	304-456	380	760	
sbw-600kva	600	304-456	380	912	
sbw-800kva	800	304-456	380	1216	
sbw-1000kva	1000	304-456	380	1520	
sbw-2000kva	2000	304-456	380	3040	
dbw-20kva	20	176-264	220	90	
dbw-30kva	30	176-264	220	136	
dbw-50kva	50	176-264	220	227	
dbw-100kva	100	176-264	220	454	
dbw-150kva	150	176-264	220	682	
dbw-220kva	220	176-264	220	909	
dbw-250kva	250	176-264	220	1136	