

# 美国邱健蓄电池T-1275型号齐全

产品名称	美国邱健蓄电池T-1275型号齐全
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:美国邱健蓄电池 型号:T-1275 产地:美国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

### 七大優點

1. Trojan電池公司 – 長週期電池技術世界領導者。
2. 長壽命、不間斷電源。
3. 獨家專利設計Maxguard終極保護隔離層，提電池壽命、延長運行時間。
4. 專有配方Alpha Plus (阿法+)密度鉛膏晶體，進一步提升電池效能，減少維護次數。
5. 採用強負荷超耐用的PolyON (保利昂)外殼。
6. 外殼獨特的MAROON (栗色)，已成為客戶心目中電池品牌的標誌顏色。
7. 全線多系列長週期電池，可滿足任何應用需求。

### 延長電池壽命的小竅門

#### 檢查

1. 檢查電池外表；
2. 如果在電池上方或周圍發現有漬液，說明電解液可能在滲漏或溢出；
3. 檢查所有的電池聯線或介面；

4. 按正確指引把聯線接緊接好，確保它們和接線埠接觸良好。

## 測試

具體的比重測試 (液體電池方需測試)

1. 測試之前不要加水；
2. 用溫度計測量電解液溫度並記下溫度值；
3. 在從電池中抽取樣本之前，先往比重計充水，然後排幹，重複2~4次；
4. 往比重計裏注入足夠的電解液，以便推動浮標；
5. 讀取並記錄數值，然後把電解液倒回電解槽；
6. 依照上述步驟檢查電池中的各個電解槽；
7. 蓋好注水孔的蓋子，並擦幹滴出來的電解液；
8. 把讀數校正到80華氏度(26.7攝氏度)，校正方法為：

| 溫度每上升10華氏度，讀數增加0.004

| 溫度每下降10華氏度，讀數減少0.004

9. 攝氏26.7度，充電狀態下，所讀取到的數值應在廠家注明的1.277+/-0.007之間。

加水 (液體電池才需要加水)

只有在充足了電後方可加水；充電之前，水應浸過極板；如果電池要放電(全部或部份)，水也要浸過極板。此外，請記住：

1. 不要讓極板露出到空氣中；
2. 不要把水灌得太滿，應低於注水孔的蓋子；
3. 不要使用含有很多礦物質的水；
4. 僅使用蒸餾水或去離子水。

## 清潔

1. 檢查所有蓋子是否都擰緊了；
2. 用布、刷子、小蘇打水把電池頂部清潔乾淨；

| 千萬不要讓清潔劑或別的東西進入到電池內部

3. 用清水沖洗乾淨，並用幹淨的布擦幹；

4. 用除垢器把電池的接線柱和線夾清理乾淨；
5. 把線夾重新接到接線柱上，然後塗上一層薄薄的凡士林；
6. 保持電池周圍乾燥清潔。

## 保管

一定要避免：

1. 結冰 – 不要把電池放在可能會結冰的地方，把電池充足電也能防止結冰；
2. 溫 – 不要讓電池直接接觸到散熱器或暖爐，溫度於80華度的環境，會加快電池自我放電。

## 充電

正確的充電方法是要時時留意充電期間的電壓和電流量是否正確無誤，絕大部份的充電器能自動調節這些數值，有些充電器能容許用戶自己設定這些數值。請查閱充電器的使用說明，以便正確操作。

均衡 (液體電池才需要這一處理)

警告：千萬不要對 麼 電池或AGM電池進行均衡處理

均衡是一項在鉛酸電池充足了電後，對電池進行過量充電的操作。它能防止電池層化和硫酸鹽化，層化和硫酸鹽化都會縮短電池的壽命。

Trojan公司建議：只有在充足電後，電解液比重(+/-0.15)太低或各個槽數值相差太遠的情況下才進行均衡處理。

北京狮克电源科技有限公司为Legacy Battery Manufacturing 公司分支机构，全权负责市场的运作和管理。Legacy Battery Manufacturing 公司是享誉世界的电池制造公司。这家创立于英国工业重镇伯明翰的老牌电池公司始建于1921年，迄今为止已经生产了上千种各种类型各种型号的铅酸蓄电池、电池组配件以及各种电线电缆产品。