

# 重庆社区治安巡逻车重庆治安巡逻车

产品名称	重庆社区治安巡逻车重庆治安巡逻车
公司名称	重庆三珠电动车销售有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:金森林 型号:JSL-GQ04c 电动机:5000w
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿九州国际汽摩城B区211号
联系电话	023-68679071 13983276135

## 产品详情

### 电动巡逻车保养大全

#### [电动巡逻车](#)

已经成为观光旅游不可缺少的工具，那么工作量这么庞大的电动巡逻车如何进行保养以保证其工作效率和延长其使用寿命呢。总结电动观光车保养主要从以下几个方面着手：

- 1、充电前务必拔下钥匙，以关断电动观光车电源。
- 2、充电时应打开所有电瓶盖，保持室内透风，严禁明火！以防爆炸！（充电过程产生氢气）。
- 3、每次充电前检查电瓶内液面高度，应保持高出极板格栅5~10毫米。
- 4、电瓶液面不足时应加进电瓶专用蒸馏水（建议选用符合国标的20升以上大塑料桶装蒸馏水，若加进自来水或小瓶装补充液等分歧格液体会导致电瓶损坏！）。
- 5、加水时使用干净塑料杯或瓷杯等非金属器皿。严防杂质进进电瓶，如有杂质掉进电瓶

, 不能用铁丝铜丝等金属物质往捞, 应用干净木棒夹出杂质。

6、电动巡逻车每次充电应该布满, 避免中途停充(偶而中途停充对电瓶影响不大)。

7、电瓶车每次使用(超过15公里)后都必须当天及时充电。

8、切忌亏电存放, 闲置不用前必须布满电, 放置期间每15~20天充电一次。

9、电瓶表面保持清洁和干燥, 连接线牢固接触(触点无锈、涂抹凡士林), 应每周检查。

10、电瓶如出现异常(行驶里程明显下降、放置不用自放电明显)时, 应及时进行检测处理。

11、电动巡逻车电瓶某格如出现液体浑浊或液面明显下降时, 应立即对其检测及处理。

12、电瓶损坏通常只先出现在1~2只, 这时如不及时处理, 则会殃及其他电瓶。

13、电控、保险盒等电器件切忌用水冲洗! 可以使用刷子或高压气体除尘。

14、充电机顺序: 充电机连接到车体 连接220V电源 打开充电机开关(布满后反操纵

)

15、连接充电机的电源线应达到3个平方以上(建议采用防水电缆线直接从配电箱引出), 连接充电机的电源插座应达到16A(十六安时)(如合格的柜式空调插座)。电源插座应单独连接, 不可混插其他电器。充电机与电池间的连接线不得随意延长。

16、开始充电1小时内须有人职守, 电线若有发热软化即说明电线分歧格并请停止充电。

节能电动车

17、非职员切勿自行维修电器部分, 勿自行拆卸电瓶(将电瓶从车上拆下时先拆负极再拆正极; 安装电瓶时应先安正极再安负极; 电缆接头拆下后不得接触车体等, 以免爆炸)

18、电动观光车冬季行驶里程缩短属正常现象；冬季存放若不充足电会导致电瓶冻裂

[重庆电动观光车](#)销售热线：023-68176498 13983276135