

伊藤3KW汽油发电机YT3600DC-2

产品名称	伊藤3KW汽油发电机YT3600DC-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT3600DC-2 功率:3KW
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

伊藤3KW汽油发电机YT3600DC-2

保管与存放发电机组长期不使用时，需要封存，其方法如下：

1. 进行外部清洁，放出润滑油后清理曲轴箱，再将加热的润滑油倒回曲轴箱。
2. 启动机组，空车运转2~3分钟，停机放净润滑油。
3. 把燃油从油箱排出，然后再从汽油滤清器和化油器中排净燃油。
4. 取出火花塞，注入10ml的润滑油后再转动曲轴3~5转，直到感到沉重即停止拉动。
5. 在无涂层的金属表面上涂以工业凡士林，包上石蜡纸后再用布罩在汽油机表面。
6. 排气口用油纸和绳包扎好（防止进入异物和潮气）。电启动电机应拆下蓄电池并给其充电。存放于干燥处并每月充电一次，不可将电池置于过热，或过冷的地方（低于0或高于30 ° C）。

3KW汽油发电机参数：

产品型号	YT3600DC-2
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	3KW
备用功率	3.2KW
直流输出	12V
额定电流	13.6A

相数	单相
噪音水平(7M)	67
起动方式	手启动
油箱容积	15L
净重(KG)	50
发动机型号	EM200-4
发动机形式	四冲程
发动机备用功率	4.8KW
绝缘等级	F级
排量	163CC
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	0.8
耗油量	420G/H
连续工作时间	10hrs
尺寸(毫米)	665*450*485
售后服务	伊藤原装 全国联保

关于发电机带设备启动电流一说

在选配发电机带负载的时候，很多客户会问1KW的设备买1KW发电机够用吗？下面是相关知识一定要了解下！

负载属性为阻性负载时，负载额定功率和发电机的额定功率可1:1选配（如白炽灯，加热棒，电视机等就不需要启动电流）

负载属性为容性负载或感性负载时，所需启动电流为额定电流的2-3倍，故因按1:1.5-3.5选用（如电冰箱，空调，电风扇等电机类家用电器需乘2-3倍）

伊藤3KW汽油发电机价格

由于上海伊誉实业有限责任公司是做全国厂家直销的，所以有的用户就怕没看到汽油发电机就买，就怕买到和自己想象的不一样，我们伊藤发电机都是通过物流直接发给用户，我们在发货之前每台机器都是经过调试和机才出厂的，我们伊藤发电机是委托物流第三方来验货的，我们在发货的时候都是先跟物流进行验货，然后我们会和物流单位进行签合同。当用户在收到机器的一时间内一定要检验机器的好坏，一定要当场开箱验货，要是您没有当着物流的面验货的话，当您回家开箱才发现货物有损坏的时候，一切都已经晚了，物流只有在您当面开箱发现货物损坏的情况下他才会给您进行赔偿的，所以收货人一定一定要当面验货，确保货物完好无损才收货，当您发现货物有损坏，一定要拒签，并在一时间内联系我们。我们会在第一时间和物流进行沟通，要是真的是物理造成的货物损坏，我们会要求物流把机器返回，再从新给您发一台全新的汽油发电机。

我们的地址：中国 上海市

上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号电话：021-59507206联系手机：15201919132 期待您的咨询。