日本尤尼帕斯FS2000测力控制器预购从速

产品名称	日本尤尼帕斯FS2000测力控制器预购从速
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	703.00/台
规格参数	尤尼帕斯:25000次/秒AD转换 FS2000:DC 2.5、5、10V 日本:输出电流30mA以内
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

波形显示使力度的变化一目了然！25000次/秒AD转换！适合压装，铆钉时的OK/NG(NOK)判定！

力和位移变化关系来OK/NG(NOK)判定!!

Y轴（测力传感器）和X轴（位移传感器）的2种输入方式进行2维立体的OK/NG(NOK)判定。

根据波形显示的比较&保持功能

■波形比较判定随时比较设定波形和实际测定波形。即使一处超过设定波形时也是NG。■多点比较判定压装开始到结束前的1个工程可以通过复数的点进行OK/NG判定。

系统构成例

通过保持点推移图来进行预防保全

根据零点的偏差，保持值的变化等趋向管理，可以尽早观测异常，预防故障的发生。还有可比较设备安装时的数据记录和现在数据记录。

SD卡记录

通过是SD存储功能会保存测定数据、设定值等信息。数据可换CSV格式，在Excel等容易编辑。

技术参数

传感器输入部分 载荷式传感器输入（应变片输入方式）（6线式）
激励电压DC 2.5、5、10V±10%（可选）输出电流：30mA以内
信号输入范围-2.0mV/V～+2.0mV/V

低通滤波器10～10kHz 中选择（-6dB/oct.）
A/D转换器速度：25000次/秒、5000次/秒 中选择分辨率：24bit（二进制）
模拟电压输出输出水平：输入1.0mV/V约等于2V负载阻抗：2kΩ以上
传感器输入部分 位移用传感器输入脉冲式输入（线路驱动器）
输入频率1MHz(max.)
内部点数范围约1,000,000
适合编码器输出：增量型2相输出
的方向计数）输出端
显示部分
显示器4.3 inch TFT彩

显示次数固定每秒3次
比较判定功能
各种特殊点保持模式16种（设定值保存可能）可以选择5种保持功能设定采样、峰值、谷值、P-P、极大值、极小
波形比较模式16种（设定值保存可能）上下限的设定波形和
个测定点超过设定波
现场支持功能

保持点数据推移显示可保持点的趋向显示，把握设备状态
统计可统计10000个判定结果显示测定次数、OK统计、NOK统计、OK比率
画面捕捉显示画面可捕捉到bmp方式
编辑任务流程名称可编辑任务名称并在仪表上显示
设定项目一览显示可颜色来显示主机设定和子机设定的不同设定值
用户管理采用ID和密码设定值管理方式
外部信号
输出信号16点保持判定（负荷、位
SD存储卡正常／阈电平输
type是[ISC]可选件）信号
type同＋COM，Source typ
输入信号16点负荷清零
操作禁止／工
的时候，＋CO
接口只能安装
USBUSB接口

ODNDeviceNet接口 （选件）
CCLCC-Link接口 （选件）
EIPEtherNet/IP接口 （选件）
一般性能
电源电压DC24V（±15%）
消耗电量6W typ
使用环境使用温度范围 -10℃～+40℃／保存温度范围 -20℃～+60℃湿度 85%RH以下（无凝露
外形尺寸132(W)×98(H)×110(D) mm（不含凸起部分）
重量约1.0kg