

各地区回收德国西门子

产品名称	各地区回收德国西门子
公司名称	上海市陌然自动化科技有限公司
价格	88888.00/88888
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室
联系电话	15921583216

产品详情

各地区回收德国西门子上海陌然自动化科技有限公司为SIEMENS代理商,本着“以人为本科技先导顾客满意改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成、销售,拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量,尤其以PLC复杂控制、传动技术应用、伺服控制、数控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的技术特长,几年来,上海陌然公司在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧作中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的决方案各地区回收德国西门子

图5 RS422接口电缆连接图

RS485 接口电缆连接,如图 6 所示。

图6 RS485接口电缆连接图

注意:1) 如果电缆长度超过50米,则必须在接收方上焊接一个约 330 ohm的终端电阻,以确保数据传输畅通无阻。

接线及拓扑常见问题

RS422/485接口,按照 RS485 方式接线,是否需要外部短接2和4, 9和11?

组态选择成 RS485 方式,内部已经短接2和4, 9和11,不需要外部短接线,直接接4-, 11+即可。

RS422/485 接口的 15针的Sub-D 型头是孔,还是针?

是孔,即母头。

西门子是否用于RS485接口(15针)的通讯电缆?

无此种电缆，需要客户自行购买15针D型头，自己焊接4和11，按照图4连接。

RS485方式通讯，一对多站点时，应采用那种网络拓扑结构？

网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构，不支持星型或树形。

RS485方式做Modbus RTU主站，可以带多少个从站？

理论上一个网段可以带31个从站，如果超出31个，可以考虑增加RS485中继器（西门子无适用于串口通信的中继器，需选购第三方设备），加一个中继器可以再增加31个从站。

但是实际上由于串口通信是一个一个站点的轮询操作，站点增加即轮询一周的时间也会增大。

因此需要考虑工艺上需求是否能够满足。

通常来说，对于各站点的只读操作（仅用于数据监测），对时间要求较低的工艺，站点数量可以适量增加。

而对于写操作，或读写操作的多站点通信，不推荐使用串口通信，建议采用Profibus总线或Profinet总线通信。

CP341的RS422/485模块，按照RS485方式通讯，实际未接外部线缆，仅硬件组态下载，模块的SF灯亮？

检查参数是否配置；硬件组态中的接口选项是否改成RS485（默认的是RS422，会断线检测，未接线报故障），如图7所示；模块是否故障。

图7 CP341 参数中接口设置

怎么构建一个RS422/485的Modbus主站带从站多点网络？

多点网络接线图如下：