

双登狭长蓄电池6-FMX-150A渠道价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 双登狭长蓄电池6-FMX-150A渠道价格 |
| 公司名称 | 嘉德恒电（北京）电源科技有限公司 |
| 价格 | 980.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:双登 型号:6-FMX-150A 产地:江苏 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476 |
| 联系电话 | 010-57496116 18511918159 |

产品详情

双登营销理念: 先推广信誉, 后推销产品。 双登市场理念: 市场是可以创造的。 双登服务理念: 能量不间断, 服务无极限; 快速, 高效, 责任, 专业; 服务是双登人的职业道德, 服务是双登的文化品牌价值, 服务是双登企业的社会责任。 五个原则: 任务是满足顾客需求和解决问题; 时间和地点; 注意力和全力以赴; 重要的分析是把握服务时机; 有效率地服务需求反应。 阀控密封铅酸蓄电池, 是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池, 各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠, 比能量高, 内阻小, 自放电率低, 充电接受能力强, 循环寿命长, 密封反应效率高 等诸多优点。在正常使用时无游离电解液, 无酸雾溢出, 维护使用方便, 可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。主要技术指标: 25 正常使用条件下, 浮充寿命可达8年; 蓄电池在使用中不漏液, 不产生酸雾, 使用期间不需要加注酸水; 自放电: < 4% (25、28天); 深循环寿命: 600 (80%DOC); 工作环境温度: -15 - +45 ; 密封反应效率: 大于96%; 产品特点: 高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点; 特种铅基多元合金板栅(ZL 01 2 77477.7), 内阻小, 耐腐蚀性好 充电接受能力强。 新型极板制造工艺, 活性物质利用率高. 优质超细玻璃纤维隔膜, 大电流放电性能好。 高纯度电解液特殊添加剂自放电小 多层密封技术和特殊的密封胶, 确保电池无泄漏 无酸雾逸出 安全可靠. 电池安装: 1. 电池上架时, 切勿搬动极柱和排气栓, 请托住电池底部抬起, 放入电池架(注意确认电池极性对应是否正确); 2. 安装时请不要将电池排列的极性(+)、(-)接反, 如接反有可能引起火灾, 使蓄电池及充电器损坏。 3. 连接蓄电池之前, 请用细铜丝刷充分刷干净端子, 按照电池连接图进行串、并联线路的连接。 4. 先连接相邻两个单电池, 请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林), 然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后, 在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂, 会导致产生高阻抗的腐蚀层。 5. 再连接层与层之间电池的正负极。 6. 连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电压V总=单只蓄电池电压V单×蓄电池总只数N总), 电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子, 蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后, 检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。 注意: 1. 安装蓄电

池以前，务请仔细阅读《蓄电池安装使用手册》。读过之后请认真保管，需要时再灵活运用。另外，如有不明白的地方或要商谈技术上的问题，请与敝公司售后服务部联系。

2.安装错误，有造成漏液、触电、蓄电池破损的危险。

3.搬动蓄电池之前先触碰一下一个接地的金属物体，释放掉可能在人身上存在的静电荷。

4.搬、移蓄电池请按重物处理，否则有可能造成腰痛和外伤。

搬运蓄电池时，请不要提、拉电池正、负极端子，否则有造成蓄电池破损、漏液的危险。5.搬运蓄电池时轻拿轻放，请注意不要损伤蓄电池，如碰撞、滚翻或摔掷，否则有造成蓄电池破损的危险。警告：1.请不要让含有挥发油、香蕉水、汽油等有机溶剂、洗涤剂接触池壳及盖子。否则会引起电池壳开裂、细裂纹，导致漏酸。

2.蓄电池上禁止放扳手、钳子等金属工具。否则，有导致短路造成烧伤、蓄电池破损的危险。3.在蓄电池的端子部分、连接导体及螺栓、螺母处正确安装绝缘盖，否则有触电的危险。如不正确安装，发生短路时，可能引发烧伤、蓄电池受损及引火爆炸。165

4.扭紧螺栓螺母时，请按规定的扭力来扭紧，否则有可能产生火花或端子受损。 联系热线
16560529444 无酸雾溢出，维护使用方便，