

: 数字场强仪 电视场强仪

产品名称	: 数字场强仪 电视场强仪
公司名称	镇江捷瑞通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:电视场强仪 品牌:捷瑞 型号:JRC7000
公司地址	镇江市解放路3号1幢
联系电话	86 0511 85605760 18952946934

产品详情

类型	电视场强仪	品牌	捷瑞
型号	JRC7000	测量范围	DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B/C选项) (T)
电源电压	7.2V (V)	外形尺寸	21*46*15 (mm)
适用范围	测量QAM数字信号及模拟 信号		

产品概述：

bw7000数字电视场强仪是用于有线电视数字网改造的测量仪器，该仪器是目前市场上功能齐全，性价比最高的一款有线电视测量仪器，测量qam数字信号及模拟信号。

功能特点：

- 1、便携式、高可靠设计，适于野外操作
- 2、误码，频谱功能，斜率，干线电压，平均功率
- 3、快速充电，节能设计，超长待机时间，使应用得心应手
- 4、良好的人界界面，便于操作

技术指标：

数字dvb测量指标	
频率范围	5-870mhz

解调形式	dvb-c/itu-tj.83-annexa (b/c选件)
支持	64/256qam
数字平均功率	30dbuv-110dbuv
精度	± 2db
带宽	可设
符号率	1ms/s-7ms/s
调制误码率mer	22db-39db
精度	± 2db
比特误码率ber	rs前/后1e-3 ~ 1e-9
星座图	
模拟电视测量指标	
频率范围	5-870mhz
电平	20dbuv-120dbuv
精度	± 1.5db
输入阻抗	75
频道扫描	频道总数150个
频率频谱	
频谱扫描	带宽2.5mhz可调
其他测试项目	斜率, 干线电压
电源供给	
电池	7.2v/1500mah镍氢电池
充电器	ac 90v ~ 240v 50hz/60hz
工作时间	平均6 ~ 8小时
充电时间	约3小时