

超声波换能器 超声波换能器生产厂家 苏州超威

产品名称	超声波换能器 超声波换能器生产厂家 苏州超威
公司名称	苏州超威电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏苏州市东山镇渡桥村委会向内30米
联系电话	13706215691

产品详情

7、检测

对固化好的超声波换能器停止检测，每个换能器(60W、22、25、28KHZ)的胶接阻抗约在250 左右，不能超越300 ，并对换能器特性停止检测（不能有杂波），同个缸体上的超声波换能器阻抗值应尽量接近分歧，不能超越均匀值的20%（约 ± 50 ），对不契合要求的超声波换能器撤除重新胶接。

8、连线

对检测残缺的整缸超声波换能器停止连线，连线使用75W的烙铁牢靠衔接，不能有虚焊，超声波换能器供应商，正负极使用不同色的导线，正极线应加套黄腊套管，初用热缩管把一切接头套住。

对连好后的整缸超声波换能器停止绝缘检测：用用共立3721数字兆欧表测量，电压2500V时，整缸绝缘应1000M 以上(检测时空气湿度 60%)。低于此值时应查找缘由，重新处置。

超声波清洗机换能器的安装步骤

超声波清洗机换能器的安装步骤一.

1、预备

依据消费义务单要求，仔细反省确认，把所需胶接的超声波换能器（配好对的）、缸体、网垫、胶水等

预备好。

2、喷沙

把所需胶接的超声波换能器、缸体停止喷沙处置，喷沙胶接面应尽量毛，喷沙使用30目的金刚沙，沙子必需坚持枯燥并常常挑选（每次放入沙箱时都要挑选），超声波换能器生产厂家，喷沙时紧缩空气的压力应 6KG，并经过气源处置器除湿后的高压空气。

3、清洗

把喷好沙的缸体和超声波换能器停止清洗，换能器先用甲醇停止清洗，把外表的沙子等灰尘除掉，再用丙酮停止漂洗；缸体先用水冲、再用酸洗后冲洗洁净，凉干后再用甲醇和丙酮各停止一次漂洗，网垫用 30目厚度 0.15的不锈钢网异样清洗洁净(有条件时电解处置)备用。

4、烘干、预热

把清洗好的超声波换能器和缸体及网垫放入烘箱停止烘干，烘干为60 - 80 烘干2小时后冷却到40 左右时停止胶接。在一切胶接预备任务做好后，配好胶水(常温)充沛谐和后疾速停止胶接。

换能器在清洗槽中的分布及粘结问题

换能器与清洗槽的粘结质量对超声清洗机整机的质量影响很大。不但要粘牢，超声波换能器，而且要求胶层均匀、不缺胶和不允许有裂缝，使超声能量最大限度地向清洗液中传输，超声波换能器价格，以提高整机效率和清洗效果。目前有些清洗设备为避免换能器从清洗槽上掉下来。采取螺钉加粘胶的固定方式，这种连接方式可以很好的让换能器不会掉下来。但是要注意螺钉焊接质量，假如不垂直于不锈钢板表面，则胶层不均匀，甚至有裂痕或缺胶，能量传输会削弱；另一方面，如果焊接不好也会影响不锈钢表面的平整，导致加速空化腐蚀，缩短使用寿命，所以焊接质量非常重要。

超声波换能器-超声波换能器生产厂家-苏州超威(推荐商家)由苏州超威电子有限公司提供。苏州超威电子有限公司(www.suzhouchaowei.cn)是从事“洗碗机,超声波洗碗机,消毒中心洗碗机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周琪。