

## 300KW潍柴柴油发电机配斯坦福电机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 300KW潍柴柴油发电机配斯坦福电机             |
| 公司名称 | 苏州大柴机械进出口有限公司                  |
| 价格   | 1.00/台                         |
| 规格参数 | 产地:上海<br>型号:SW300KWCY<br>品牌:潍柴 |
| 公司地址 | 苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室        |
| 联系电话 | 0512-13585557197 13585557197   |

## 产品详情

【产品名称】：300KW柴油发电机

【产品型号】：开架式型号SW300KWCY，静音型号SW300KWCY-J

【产品品牌】：潍柴动力

【可选配置】：静音密封式、远程启动式、全自动发电机,或开架式柴油发电机

【公司名称】：苏州大柴机械进出口有限公司

【公司地址】：江苏省苏州市太仓市上海东路77号

【详细介绍】：潍柴柴油发电机组产自山东正品潍柴总厂，是一种大型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

【主要用途】：适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供电的电压和频率，满足机电设备的要求。因为柴油发电机组的容量较大，可并机工作且持续供电时间长，还可独立工作，不与区域电网并排工作，不受电网缺点的影响，可靠性较高。特别对某些区域常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平常比较重要的负荷在停电时运用，因此在工程中得到广泛的运用。

【短期存放】：1.放净燃油

2.将发动机的活塞转至压缩上止点

3.移入室内存放，并用罩布盖好，不能放置潮湿的地方，不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起，定期转动曲轴。

产品网址：[www.fadianjisw.com](http://www.fadianjisw.com)

【闪威销售】：刘洁

【联系电话】：13585557197

300KW柴油发电机组参数分析：

发动机技术参数：

品牌:潍柴动力

额定转速(Rpm):1500      内置油箱(L)：400

气缸数:6      气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):110\*130      气缸总容积(L):3.26

进气方式:涡轮增压      燃油:中国0#轻柴油

100%负载燃油耗量(L/h)：37      润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5      润滑油总容量(L):33

调速方式:电调      发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

功率(KVA/KW):300      励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H      防护等级:IP22

空载电压调整范围: ± 5%      稳态电压调整率:优于 ± 1%

效率(%):94.8      电压控制方式:AVR

发电机组技术参数：

型号:SW300KW CY      启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):375/300      额定输出电流(A) :30

输出电压(V):400/230      功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线      频率(Hz):50

机组重量(kg):2800

机组尺寸(长×宽×高mm):3150\*1250\*1700

**【注意事项】**：1、发电机组在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油

2、每使用1000小时（或者6个月）后，必须更换机油。

3.安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

4.在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须消音器的出烟管直径，所接之路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。