# 电子式蓄电池充电器(电动收割机充电器)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 电子式蓄电池充电器(电动收割机充电器) |
| 公司名称 | 珠海市晨同电子有限公司 |
| 价格 | 62.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:金电源<br>型号:GP-N-7A<br>电池类型:铅酸电池 |
| 公司地址 | 珠海市香洲紫荆路339号二栋2单元4楼东部 |
| 联系电话 | 86 756 2263132 13085811027 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金电源 | 型号 | GP-N-7A |
| 电池类型 | 铅酸电池 | 输入参数 | 160-240V |
| 输出参数 | 14.4V | 充电电流 | 7.5（A） |
| 外形尺寸 | 185*100*85（mm） | 产品认证 | CE |

**电子式蓄电池充电器(电动收割机充电器)使用说明**

本产品适合对１２v２０—４０ah的蓄电池进行充电，采用的是恒流定压充电方式，无过充现象，加上各种完善的保护功能，对延长蓄电池使用寿命起到良好的作用。

**一、技术性能**：

1. 输入交流电压：１６０v-２４０v

2. 蓄电池电压：１２v

3. 电池容量选择：２０ah-１００ah

4. 正常充电电流：４.５a

5. 快速充电电流：7.５a

6. 限定充电电压：14.８v

**二、功能配置**：

1. 设有正常充电和快速充电两挡选择

2. 选用正常充电挡时，根据电池容量的充电时间请参照充电参数表

3. 选用快速充电挡时，根据电池容量的充电时间请参照充电参数表

4. 设有电源灯和电池充电指示灯

5. 可将两只同安时的电池并联接上充电器拔到快充挡上可达到同时常充的效果

**三、 安全保护功能：**

1. 不接蓄电池或负载会断电保护（绿灯熄灭）

2. 输出过载或短路会断电保护（绿灯熄灭）

3. 12v蓄电池正负(+、—)极接错会断电保护（绿灯熄灭）

4. 误接6v或24v蓄电池会断电保护（绿灯熄灭）

5. 蓄电池充满后会立即自动断电停充（绿灯熄灭）

**四、 使用说明**

充电操作简单，把ac电源线插在电源插坐上，正确接好蓄电池，开启电源开关，就会自动充电，充电时指示灯呈绿色，当电池充满电后，会自动停止充电，充电指示灯跟着熄灭；机内电路也处于断电状态，不耗电。

如果本机处于自动断电保护（绿灯不亮）状态，请检查蓄电池连接情况，正确无误后，先关闭电源开关数秒，重新开机即可。

**五、产品的规格**

外型尺寸18×10.5×8cm，重量480克。

大包装箱尺寸：48台/箱，68×50×40cm

**六、注意事项**

1. 使用充电器时应远离水源及潮湿地方。

2. 使用充电器时应放置通风地方，充电器上不能覆盖任何物品，以免造成充电器无法散热，发生超温损坏的后果。

充电所用时间的参数表

| 单联充电模式 | | | 并联充电模式 | |
|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 常、快档位充电时间（小时） | | 常、快档位充电时间（小时） | |
| | 常充档 | 快充档 | 常充档 | 快充档 |
| 20ah | 3 | × | 8 | 3.5 |
| 26ah | 3.5 | × | 9 | 4.5 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36ah | 7 | 3.5 | 12 | 7 |