

# 专业门禁维修公司 成都门禁维修公司 固德迈世电子

产品名称	专业门禁维修公司 成都门禁维修公司 固德迈世电子
公司名称	成都固德迈世电子数码科技中心业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市白马寺街19号
联系电话	15982292260

## 产品详情

### 品牌门禁设备

#### 品牌门禁设备安装维修

成熟的门禁系统实现的基本功能：

#### 对通道进出权限的管理

- 进出通道的权限

就是对每个通道设置哪些人可以进出，哪些人不能进出

- 进出通道的方式

就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权，进出方式通常有密码、读卡（生物识别）、读卡（生物识别）+密码三种方式

- 进出通道的时段

就是设置可以进出该通道的人在什么时间范围内可以进出。同时对于通道门时间状态也可以设置比如：门休眠状态、门常开状态、安全状态、密码状态、APB状态、密码APB状态。当休眠时，所有的动作都停止；常开时，门将不再关闭；安全时，要求用户打卡进门；密码时，要求用户打卡且输入密码；APB时，要求打卡且会自动跟踪用户区域，不让用户越区域通行；密码APB时与APB基本相同，但要输入用户密码才能通行。

- 进出记录保存过后可查询，保障了公司安全并且可以防止员工混加班现象

## 楼宇对讲门禁系统

### 1、楼宇对讲门禁系统检修故障的顺序

先看电，再看线，后测试其它功能。

### 2、楼宇对讲主机的维修(即门口机)

不开锁：除钥匙外的任何开锁的方法都不能开锁：先请检测开锁线两端是否接好，专业门禁维修公司，再用wan能表在电锁端测试，在开锁时，是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有，说明主机及开锁线正常，估计为电锁损坏，请更换电锁测试;如没有，再将wan能表在主机开锁端测试，如此时有，则开锁线故障，没有说明主机故障)；

整个单元住户不能开锁，但可以密码或刷卡开锁：可能是主干线短路或某一楼层平台损坏造成，先检查各主线的接线端口，如接线正常，则从第壹层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台：先断开上层的主干线，测试当层，如正常则不管，如不正常，请更换楼层平台再试，直到测试正常为止(如新装一样调试)，依理类推)；

听不见：任意终端与主机处于工作状态时，主机皆听见：先看主机喇叭线是否接好，喇叭是否长锈损坏，可找一差不多大小的任意喇叭更换测试；

不能说：任意终端与主机处于工作状态时，主机说话终端都听不见：先看主机咪头线是否接好，咪头是否因其它原因损坏，如有机会，找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用)；

无视频：任意可视终端与主机处于工作状态时，可视终端皆不能显示主机前图像：先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好，再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像，摄像头很可能已损坏)，此时，有条件的，拿监视器来测试，将监视器接到主机的视频线端，专业门禁维修公司，正常说明主干视频线故障，不正常说明主机故障，后将摄像头的视频信号直接接入监视器，正常说明主机控制板故障，不正常说明摄像头故障；

门禁系统使用非常广泛，也是我们弱电工作者必熟悉的子系统，周末跟着薛哥一起来学习门禁系统施工与维修方面的知识吧！

正文：

### 一、门禁系统安装与调试

#### 1、电源：

保证功率足够，成都门禁维修公司，尽量使用线性电源，门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备，专业门禁维修公司，以避免受到干扰和传输损耗。

#### 2、布线：

分为电源线、通讯线、信号线，布线时注意强、弱电分开走线，两管相隔要求大于20cm左右。

电源线：线径足够粗，采用多股导线。

信号线和通讯线：采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4\*0.5的四芯屏蔽线。

成都固德迈世电子数码科技中心成立于2015年，有专业IT工程师，弱电工程师，一直从事弱电维修这块业务。专业从事门禁系统的安装维修与销售，欢迎广大新老客户来电咨询我们！

专业门禁维修公司-成都门禁维修公司-固德迈世电子(查看)由成都固德迈世电子数码科技中心提供。成都固德迈世电子数码科技中心( [www.cdgoodmax.com](http://www.cdgoodmax.com) ) 是四川成都,门禁控制器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在成都固德迈世领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创成都固德迈世更加美好的未来。