

140kw柴油发动机组玉柴动力配置斯坦福电机

产品名称	140kw柴油发动机组玉柴动力配置斯坦福电机
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW140KWCY 品牌:玉柴
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

140kw柴油发动机组玉柴动力配置斯坦福电机

【产品名称】：140KW柴油发电机

【产品型号】：开架式型号SW140KWCY，静音型号SW140KWCY-J

【产品品牌】：玉柴动力

【可选配置】：静音密封式、远程启动式、全自动发电机,或开架式柴油发电机

【公司名称】：苏州大柴机械进出口有限公司

【公司地址】：江苏省苏州市太仓市上海东路77号

【详细介绍】：玉柴动力柴油发电机组发源地广西，是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

【主要用途】：适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。对柴油发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供

电的电压和频率，满足机电设备的要求。因为柴油发电机组的容量较大，可并机工作且持续供电时间长，还可独立工作，不与区域电网并排工作，不受电网缺点的影响，可靠性较高。特别对某些区域常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平常比较重要的负荷在停电时运用，因此在工程中得到广泛的运用。

【短期存放】：1.放净燃油

2.将发动机的活塞转至压缩上止点

3.移入室内存放，并用罩布盖好，不能放置潮湿的地方，不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起，定期转动曲轴。

产品网址：www.fadianjisw.com

【闪威销售】：刘洁

【联系电话】：13585557197

140KW柴油发电机组参数分析：

发动机技术参数：

品牌:玉柴发动机 型号：YC6A230L-D20

额定转速(Rpm):1500 内置油箱（L）：120

气缸数:6 气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):105*125 气缸总容积(L):3.26

进气方式:涡轮增压 燃油:中国0#轻柴油

满负载燃油耗量(g/kw/h)： 195 润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5 润滑油总容量(L):8

调速方式:机械 发动机冷却方式: 水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机 型号：AEM 274G

功率(KVA/KW):140 励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H 防护等级:IP22

空载电压调整范围: ± 5% 稳态电压调整率:优于 ± 1%

效率(%):94.8

电压控制方式:机械

发电机组技术参数 :

型号:SW140KW CY

启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):175/140

额定输出电流 (A) :30

输出电压(V):400/230

功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线

频率(Hz):50

机组重量(kg):1554

机组尺寸(长×宽×高mm):2500*850*1450

【注意事项】 : 1、发电机组在初次使用20小时 (或一个月) 后 , 应立即更换机油

2、每使用1000小时 (或者6个月) 后 , 必须更换机油。

3.安装地的周围应保持清洁 , 避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

4.在室内使用 , 必须将排烟管道通室外 , 管径必须与消音器的出烟管直径 , 所接之路的弯头不宜超过3个 , 以保证排烟畅通 , 并应将管子向下倾斜5-10度 , 避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的 , 则必须加装防雨罩。