

江苏安科瑞有功、无功、电流组合变送器BD-3P/Q/I

产品名称	江苏安科瑞有功、无功、电流组合变送器BD-3P/Q/I
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 型号:BD-3P/Q/I 测量范围:1A、5A、380V、100V
公司地址	江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86189395 18706168052

产品详情

品牌	安科瑞	型号	BD-3P/Q/I
测量范围	1A、5A、380V、100V	测量精度	0.5
频率	45-55 (Hz)	尺寸	110*75 (mm)
适用范围	低压抽屉柜		

江苏安科瑞bd-3p/q、bd-3p/q/i、bd-4p/q/i有功功率/无功功率/电流组合变送器是一种将有功功率、无功功率及电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。

下面以江苏安科瑞bd-3p/q/i为例，介绍有功功率/无功功率/电流组合变送器的功能及应用。

江苏安科瑞功率/电流组合变送器bd-3p/q/i

bd-3p/q/i有功功率/无功功率/电流组合变送器可测量有功功率、无功功率、电流，并将其变换为线性输出的直流信号。产品符合gb/t13850-1998、iec-688标准。

适用环境

工作温度：-10 ~55

储存温度：-25 ~70

相对湿度： 90%rh，不结露，无腐蚀性气体场所

海拔高度： 2500m

技术参数

输入信号

I测量范围： ac 1a、 5a ， ac 100v、 220v、 380v

I过载：

电流：持续1.2倍，瞬时电流10倍/1秒；

电压：持续1.2倍，瞬时电压2倍/1秒；

I频率： 45hz~65hz

输出信号

I输出： dc 4~20ma

I负载： 600

工作电源

ac 85v~265v或dc 100v~350v

温度漂移系数

精度等级为0.5级时 200ppm/ ，精度等级为0.2级时 100ppm/

响应时间<400ms

绝缘电阻 100m

精度等级0.5级，0.2级

工频耐压辅助电源/输入/输出2kv/1min,50hz

安装方式

bd-3p/q/i有功功率/无功功率/电流组合变送器采用标准35mm导轨安装，或者用螺钉固定

选型

江苏安科瑞有功功率/无功功率/电流组合变送器bd-3p/q/i

三相三线有功功率/无功功率/电流组合变送器，测量有功功率、无功功率、电流并将其隔离变送输出dc 4~20ma，标准35mm导轨安装。

范例

型号：bd-3p/q/i

输入：电流5a电压100v

输出：三路dc 4-20ma

电力网络：三相三线

辅助电源：ac220v/50hz

型号：bd-4p/q/i

输入：电流5a电压380v

输出：三路dc 4-20ma

电力网络：三相四线

辅助电源：ac220v/50hz