

# GT-588R10 直流电阻测试仪

产品名称	GT-588R10 直流电阻测试仪
公司名称	保定市冠通电力设备制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	保定市复兴西路118号C座311室
联系电话	0312-8910087 15203327180

## 产品详情

### GT-588R10 直流电阻测试仪

绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一，其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等，以保证变压器的安全运行。

本公司开发生产的系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心，对整机进行控制，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能，可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻,极大的方便了工作人员的使用。

### 安全措施

使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

仪表应避免剧烈振动。

对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

测试完毕后先关闭电源，再拆除测试线。

测量无载调压变压器，一定要等放电指示停止后，切换档位。

在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

## 技术指标

1. 输出电流及量程：输出电流：0-10A,量程0.5mW-5KW。

2. 手动档位测试量程：

电流	量程	电流	量程
10A	0.5mW-800mW	0.5A	1W-16W
5A	100mW- 1.6W	0.2A	3W-40W
2A	300mW-4W	50mA	20W-160W

注：超出以上量程请用自动测试功能。

3. 测试精度: 0.2% 最高分辨率：0.1mW。

4. 中文菜单显示，操作方便。

5. 具有大容量存储功能，可存储2000条测试记录，

6. 工作电源：AC220V  $\pm$  10%。

7. 工作温度：- 10 ~ 50 。

8. 工作湿度：环境湿度 < 90%RH。

9. 仪器重量：3kg。