

厂家供应BXK防爆控制箱

产品名称	厂家供应BXK防爆控制箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

BXK防爆控制箱

产品型号：BXK。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：225A/100A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

防爆等级：ExdeIIBT4、ExdeIICT4。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂等易燃易爆场所。

壳体：外壳采用优质铝合金、碳钢、不锈钢壳体，加厚型外壳，防水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，防止雨水灰尘乘隙而入。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

开关元件：常用型：正泰、德力西；ABB、施耐德、常熟、北元等开关元件订货时说明；浪涌采用其他品牌；开关配套开关面板，通过手柄操作，内置操作机构、安装底板等。

配件：内装防爆指示灯、防爆按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

标识牌：不锈钢标识牌，采用先进的激光打标技术，标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.壳体可采用铝合金压铸而成或者钢板、不锈钢焊接而成；铝合金表面喷塑，一般采用复合型结构，开关元件装在隔爆腔体里，母线及出线则安装在增安腔体里；碳钢及304不锈钢材质一般采用隔爆体形式，壳体尺寸可根据客户定做或我司技术人员配置；挂式或立式安装皆可。

2.内装高分段小型断路器或者塑壳式断路器、防爆按钮、防爆指示灯，可接防爆操作柱实现远程控制；具有过载、短路保护功能，开关也可配置漏电保护。

3. 密封圈与电缆、密封圈与接线盒座之间无间隙，内外接使用的螺栓应可靠且接地。

4.布线采用钢管或电缆布线均可，挂式或立式安装，户内、户外都可使用，户外使用增加一个防雨罩。

5.符合GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013标准要求。

注意事项：

1.在新安装的控制箱投入使用之前，应先检测电极的绝缘（绝缘应大于1兆赫）。检查仪器和按钮是否正常，不能有故障或不准确，发现问题必须在进行合格的修复后才可进行正常使用。

2.严禁进行超过规定的电压电流和功率类的操作。

3.严禁超温操作，开机时严禁设备受到滴水或潮湿情况。

4.在开机运行中出现异常现象的，应立即检查停电情况。排除故障后，应恢复通电操作。如果出现严重问题，相关操作人员应立即与制造商联系，不得盲目操作，非专业人员严禁开盖操作、检修。

5.控制箱关闭或湿润后，使用控制箱时，应进行干燥处理（绝缘应大于1兆欧），仪表和电路合格后方可进行正常工作。

6.控制箱应保持有良好的密封性能。用户拆卸时，必须检查所有密封件和进出口孔，防止密封件松动不合格造成泄漏。

7.累计运行6000小时后应检查维修。

订货须知：用户订购BKK防爆控制箱应提供相应的图纸或完整的型号及详细参数；型号及参数应能明确控制箱内所安装的元器件配置。