

固原4-14米太阳能路灯厂家直接供应

产品名称	固原4-14米太阳能路灯厂家直接供应
公司名称	石家庄华朗电子科技有限公司
价格	1513.00/套
规格参数	直流电压:12-24v 产地:石家庄 使用温度:-30-70
公司地址	石家庄市石铜路580号，河北（福建）中小企业科技园
联系电话	0311-80766006 18348857607

产品详情

路灯光源的选择

依据《城市道路照明设计标准》规定和LED新光源的应用，可选用高压钠灯、金属卤化物灯、紧凑型或细管径荧光灯作道路照明用光源。

- （1）快速路、主干路、次干路和支路应采用高压钠灯或LED灯；
- （2）居住区机动车和行人混合交通道路采用高压钠灯、小功率金属卤化物灯或LED灯；
- （3）市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用金属卤化物灯或LED灯；
- （4）商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用小功率金属卤化物灯、细管径荧光灯、紧凑型灾光灯或LED灯。

太阳能路灯安装时的接线方法

- 1，接上蓄电池后，控制器指示灯呈流水状态。（正负极接反，控制器不工作）
- 2，接好负载后，连续按三下“调整”按键，调整时间，负载亮。（负载不能短路，不然损坏控制器）
- 3，负载不亮，请检查负载，或测量蓄电池电压

4, 接上新能源池后, 负载灭, 说明光控正常, 反之, 请检查新能源池。

5, 太阳能路灯复位后, 进入启动状态。有两种途径进入正常工作状态: >经过60分钟的延时后, 自动进入正常状态, 时间是控制器记忆出厂测试的定时时间, 一般为15个小时。>连续按控制键三次, 强制进入正常状态, 按调整键调整定时时间。

8米路灯安装

预埋件(也就是基础笼子)多大, 正常**路灯**高度是8米, 预埋件**大小是对角**280mm, 也就是预埋件边长200mm左右, 高度在700mm。需要挖**一个坑**比预埋件边长大30mm, 深度在800mm的坑即可。埋件的时候先埋135mm高度的**混凝土**, 再将预埋件放下(注意要将**螺丝**口外露35mm, 方便上**垫片螺帽**), 填满铺平即可。混凝土在 $0.26*0.26*0.8=0.054$ 立方米左右