

6.5KW汽油发电机纯铜电机颜达YD7600E

产品名称	6.5KW汽油发电机纯铜电机颜达YD7600E
公司名称	苏州欧奕鑫机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新颜达 型号:YD7600 功率:6.5KW
公司地址	吴江区芦墟阳塌路29号
联系电话	18306255478

产品详情

6.5KW汽油发电机纯铜电机颜达YD7600E

励磁方式	YD7600E AVR电压自 动调节
功率峰值	7.5KW
功率额定	6.5KW
额定电压	230V
电流	32.6A
频率	50HZ
相数	单相
功率因数	1
绝缘等级	F
引擎型号	190FD
缸径x行程	90x66mm
排量	420cc
燃油消耗量	374g/kw.h
点火方式	电子点火
发动机类型	单缸四冲程 风冷, 顶置 气门
燃料	90#以上无铅 汽油
机油量	1.1L
启动方式	手拉启动+电

	启动
燃油容量	25L
机油报警器	有
燃油指示表	有
控制面板	标配
脚轮附件	有
噪音	75db
机组尺寸	700*520*570
连续工作时间	8h
重量	75kg

汽油发电机启动不了怎么办：

首先检查机油和汽油是否是新加的，如果不是新加的话，之前加的超过三个月了，需要把机油和汽油倒掉重新换。机油和汽油有效期只有三个月，超过三个月的机油和汽油就已经失去粘性了，没有作用。

检查发电机的机油和汽油是否加满，如果没有加满发电机也是打不着火启动不起来的。

如果以上均已达到，那就看下火花塞是否打火，如果不打火的话，把火花塞拆下来沾点汽油在装上，看看发电机是不是打火的，如果打火启动起来就好了。

发电机因为不经常用，一到用的时候很难发动，是因为不常用，化油器油平面下降，里面产生腐蚀，把油孔堵死，第二个原因，很久没发动了机油都流回油底壳了，在刚开始发动时没有机油润滑，汽缸压力达不到，这时候进去过多的汽油（冷油）没有燃烧，把火花塞呛死了（火花塞湿了），把火花塞拆出来，擦干净，用打火机烧一会装回去，或者直接换上新的火花塞，（一般都是这些原因，记住了还可以在很多车上）

发电机组发生火灾的原因，主要是选型、使用不当，或维修保养不良所造成的。有些发电机组质量差，也是引起火灾的原因。发电机组的主要起火部位是绕组、引线、铁芯、电刷和轴承。发电机组的附属设备如开关、熔断器及配电装置也存在火灾危险。发电机组的起火原因主要有以下七种发电机在额定频率值运行时，其变动范围不得超过 $\pm 0.5\text{Hz}$ 。

8、发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。有自动励磁调节装置的，可在功率因数为1的条件下运行，必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。

9、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常，并应随时调整发电机的载荷。定子、转子。