

3000w汽油发电机组可带小型电器

产品名称	3000w汽油发电机组可带小型电器
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 型号:SW3KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

3000w汽油发电机组可带小型电器

【启动方式】：手拉式反冲启动、电启动方式、可移动式

【产品优势】：体积小巧、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。具有运行稳定，低噪声，低振荡的特点，独特的燃烧室设计，不但使汽油机显得清洁干净，而且也对周围的环境没有污染。

【主要事项】：1、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

2、非专业人员不得调整化油器。

3、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

6、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。

7、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

8、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。

9、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂

【产品保修】：质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、专业、诚信、值得信赖

【产品品牌】：SHWIL 闪威

【公司名称】：上海闪威实业有限公司

[设备品名]：3KW汽油发电机

[机组型号]：SW3KWQY

[额定功率]：3KW

[后备功率]：3.2KW

[功率因素]：1 (cos)

[频率]：50HZ

[相数]：单相/三相

[额定电流]：15A/7.8A

[额定电压]：220V/230V/380V/400V

[电压调节]：自动电压调节

[油箱容量]：18L

[连续工作]：12小时 (H)

[发动机]

[型号]：SW173F

[额定转速]：3000 (r/min)

[燃油消耗]：360 (g/kw/h)

[排量]：196cc

[燃油类型]：汽油

[类型]：顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

[启动模式]：手拉式反冲启动/电启动

[警示系统]：有

[动力开关]： 有

[过载保护器]： 有

[机油保护器]： 有

[噪音指数]： 65分贝(dB)

[整机尺寸]： 长645 (mm) 宽490 (mm) 高490 (mm)

[整机重量]： 50kg/千克

[润滑油型号]： SAE15W40 (cc级以上)

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套