

LAX MPA系列功放 MPA3-715 三通道功率放大器

产品名称	LAX MPA系列功放 MPA3-715 三通道功率放大器
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:MPA3-715 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

LAX MPA3-715 MPA系列功放 三通道功率放大器

产品特性：

- 1、 MD元件工艺，精选器件，产品稳定可靠；
- 2、 晶体管直接与散热器接触，快速散走热量，自动变速风扇，优化的散热系统，让整机工作稳定；
- 3、 自动化的制程极大地减少了人工,一体化组装，减少了人为的损害；
- 4、 独有的短路锁定和自动判定复位功能，让客户直观性能更可靠；
- 5、 超过200项的精细测试；

型号		MPA3-715
额定功率1KHz (HIA) with 0.5% THD	8	2 × 700W+1 × 1600W
	4	2 × 1000W+1 × 2470W
	2	不适用
桥接单声道模式 8		2100W
桥接单声道模式 4		
频率响应 (1W)		20Hz-20kHz , +O/-1dB
总谐波失真 (THD)		<0.5%,20 Hz - 20 kHz
互调失真 (IMD)		=/ <0.35%
60 Hz and 7 kHz at 4:1,from full rated output to		

-30dB	
转换速率	>20V/us
电压增益	2 × 35.2dB+38.4dB
阻尼系数(8ohms)10Hz-400Hz	>200
信噪比 (以额定输出功率为参考, 20 Hz to 20 kHz,A计权)	>100dB
串扰 (以额定输出功率为参考)	-75dB (At 1kHz) /-58dB (At 20kHz)
输入灵敏度 (额定功率8ohms)	0.775V or 1.4V
输入阻抗 (额定)	20k ohms (平衡) /10k ohms (非平衡)
输入连接器	每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA
输出连接器 (扬声器连接接口)	每通道4-POLE Speakon及一对接线柱
前面板控制按键	电源开关、通道增益控制钮
后面板控制按键	输出模式开关：立体声、并联、桥接 输入灵敏度开关：-0.775V或1.4V
电源指示灯	一路蓝色LED
信号指示灯	每通道一路绿色LED
削波指示灯	每通道一路黄色LED
故障指示灯	每通道一路红色LED，表示通道关闭
保护	防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风	由前往后的空气对流机制
冷却	内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
电源	AC 220V 50-60Hz
电源线规格	插头：13A,250V 电线CCC 3 × 1.5 mm ²
机箱尺寸 (单位mm)	482mm × 88mm × 227mm
净重	7.8kg