

BXK远程防爆控制箱可切换就地控制

产品名称	BXK远程防爆控制箱可切换就地控制
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

一、BXK远程防爆控制箱可切换就地控制 适用范围

1. 1区、2区危险气体场所;
2. A、 B、 C类T1-T6组爆炸性气体或蒸气环境;
3. 户内、户外(IP54 , IP65*订购时需提出)。

二、远程防爆控制箱防爆路灯控制箱主要技术参数：1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079 2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA , T6 3.额定电压：AC 220V/380V 4.主回路额定电流：20A ~ 250A 5.支路数:2、4、6、8、10、12 6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A 7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩) 8.防腐等级：WF1 9.入口规格：G1/2 ~ G3' 10.适用电缆外径： 6 ~ 55mm 11.进线口方向

：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出三、远程防爆控制箱防爆路灯控制箱性能参数1.防爆控制箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.防爆控制箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.4.防爆照明动力配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。6.可根据客户要求

特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7. 适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能。钢管或电缆布线均可。8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

四、远程防爆控制箱防爆路灯控制箱注意事项

- 5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
- 5.2安装及维修前必须切断前级电源；
- 5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；
- 5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
- 5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；