

C32S0R-e PLC编程及远程控制

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | C32S0R-e PLC编程及远程控制 |
| 公司名称 | 烟台信科电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 海为:plc |
| 公司地址 | 烟台开发区长江路150号14层15号 |
| 联系电话 | 0535-6380506 13396452298 |

产品详情

C32S0R-e产品系列

内置IO点数

程序容量

指令处理速度

通讯口

通讯协议

网络制式

带以太网PLC主机除了包括同型号不带以太网接口主机的所有功能外，还支持以太网组网、编程、监控台，可对PLC远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控及调试，让您轻松远程连接，随时侦测现场异

C系列-经济型PLC主机

16DI/16DO，继电器输出

48K

0.05 μs/基本指令

内置1*以太网口+1*RS232+1*RS485，不

支持 Modbus TCP、Haiwellbus TCP、M

RTU/ASCII、Haiwellbus高速协议、自

详细信息

规格参数

资料下载

| | | | | | | |
|----------|-----------|----|--------|-----------------|---|-------------|
| C32S0R-e | 24V DC | 16 | 16 继电器 | 以太网+RS232+RS485 | 无 | 131*95*82mm |
|----------|-----------|----|--------|-----------------|---|-------------|

?????

??????DI???

| | |
|------|---|
| 输入信号 | 无电压接点或NPN/PNP |
| 动作驱动 | ON : 3.5mA以上 OFF : 1.5mA以下 |
| 输入阻抗 | 约4.3K |
| 输入电流 | 10mA |
| 响应时间 | 默认6.4ms, 可配置为0.8~51.2ms |
| 隔离方式 | 每通道单独光电隔离 |
| 输入指示 | LED灯亮表示ON, 不亮表示OFF |
| 电源输入 | PLC主机内部供电: 直流电源 (SINK或SOURCE) 5.3mA@24VDC |

?????????

??????DO???

| | | | |
|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|
| 负载 | 电阻性负载 | 2A/1点, 8A/4点共COM | 0.5A/1点, 2A/4点共COM |
| | 电感性负载 | 50VA | 5W/24VDC |
| | 灯负载 | 100W | 12W/24VDC |
| 负载 | | 10mA | 2mA |
| 电压规格 | | 250VAC,30VDC以下 | 30VDC |
| 驱动能力 | | 触点容量: 5A/250VAC | MAX 1A 10秒 |
| 响应时间 | | Off-on 10ms, On-off 5ms | Off On 10 μs, On Off 120 μs |
| 开路漏电流 | | --- | 0.1mA以下 |
| 隔离方式 | | 机械隔离 | 每通道单独光电隔离 |
| 输出指示 | | LED灯亮表示ON, 不亮表示OFF | |
| 电源输入 | | PLC主机内部供电 24VDC | |

?????????

烟台开发区 福山区 芝罘区 莱山区 牟平区 蓬莱 龙口 莱州 招远
 海阳 莱阳 栖霞 威海 荣成 文登 乳山 诸城 高密 平度 莱西 即墨
 胶南 胶州 潍坊 昌邑 寿光 济南 淄博 泰安 莱芜 东营 滨州 菏泽
 青岛 日照 临沂 德州 聊城 徐州 邳州 连云港 淮安 盐城 扬州 泰州
 苏州 无锡 南通 漳州 郑州 新乡 太原 大同 荆州 武汉 合肥 铜陵
 濮阳 长沙 衡阳等地区海为 Haiwell plc 触摸屏及编程维修等