北京15千瓦静音柴油发电机TO18000ET

产品名称	北京15千瓦静音柴油发电机TO18000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	565.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

柴油发电机组使用环境温度与水箱温度过低，都会对柴油发电机组产生很大的影响。在使用应该注意的一些事项：

（1）冷却系要使用清洁的软水，应使冷却水的PH值控制在8~11范围之间，尽量减少冷却系内的积垢堵塞，以防影响冷却效果。在使用中要用化学剂定期清洗冷却系内部，以保证冷却循环良好、散热正常。

（2）柴油发电机启动后，应先以中、小油门运转，使水温达到40°C以上后才能使机器起步，达60°C时方能使机器带负荷工作；避免柴油发电机长时间过负荷工作。

（3）当柴油发电机因缺水而过热时，不应立即添加冷水，要让柴油发电机先低速运转，待水温下降后再添加；当需要临时停车时，可使柴油发电机以小油门进行怠速运转，但时间不能太长。

（4）在寒冷季节，为了有利于柴油发电机的启动，可在冷却系统内加入80°C左右的热水，或将油底壳的润滑油加温后再启动。工作结束，待柴油发电机温度降低至50~60°C后，将散热器和气缸体的放水阀全部打开，以便使冷却系统内的水放尽。

（5）经常检查水箱是否缺水或漏水，风扇胶带是否过松；不能任意拆除节温器；工作时应根据柴油发电机的工作温度随时调整水箱的挡风帘和百叶窗的开度。

北京15千瓦静音柴油发电机TO18000ET参数如下：

型号：TO18000ET

↓发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V/380v

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相　数： 单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

┗启动方式： 电启动（选配全自动）

↓发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 ：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

↓整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

静音柴油发电机功率常见故障：不能发电

（1）接线错误 按线路图检查、纠正。

（2）主发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成极性不对。 往往发生在更换励磁绕组后接线错误造成。应检查并纠正。

（3）旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。
用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

（4）主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组，电阻为无限大，应接通励磁线路。

（5）主发电机或励磁机各绕组有严重短路
电枢绕组短路，一般有明显过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。