

UPS蓄电池NP3.2-6上门安装

产品名称	UPS蓄电池NP3.2-6上门安装
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	60.00/支
规格参数	品牌:荷力克 型号:NP3.2-6 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

蓄电池浅谈对免维护铅酸蓄电池的错误认识1. 首先明确表明阀控型密封铅酸蓄电池VRLA不是免维护，而是相对敞口式铅酸蓄电池来说不用加酸加水省去很大工作量的少维护型阀控型密封铅酸蓄电池。

2. 维护之一：阀控型密封铅酸蓄电池VRLA在正常运行状态下，每隔三个月应该进行一次均充电，目的有二：一是对蓄电池容量的一种补充，二是作为对电池活性物质。

均充电电压选择：

环境温度 单体均充电电压 24V系统均充电电压 48V系统均充电电压

<10	2.55	30.6	61.2
-----	------	------	------

15	2.45	29.4	58.8
----	------	------	------

20	2.40	28.8	57.6
----	------	------	------

25	2.35	28.2	56.4
----	------	------	------

30	2.30	27.6	55.2
----	------	------	------

35	2.25	27.0	54.0
----	------	------	------

40	2.20	26.4	52.8
----	------	------	------

推荐室温 2.35

3 维护之二：

密封电池需经常检查的项目：

a. 端电压

b. 连接处有无松动、腐蚀现象。

c. 电池壳体有无渗漏和变形。

d. 极柱、安全阀周围是否有酸雾液逸出。

e. 如具备专业的蓄电池监控系统，应通过监控系统对电池组的总电压、电流、标示电池的单体电压、温度进行监控，并定期自动对蓄电池组进行放电容量测试。实时了解电池充放电曲线及性能，发现故障及时处理。