

手机遥控12KW静音汽油发电机

产品名称	手机遥控12KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	5464.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽静音汽油发电机进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样*会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。1、为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。2、请使用90#或以上无铅汽油。加油时，首先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，需要停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到越过滤油器的顶部。3、在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，较佳状态为中间偏上。加注机油时，应逆时针旋转摘掉黑色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油量是否合适。发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正张工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。手机遥控12KW静音汽油发电机参数如下：型号：TOTO12 发电机参数额定功率：12KW备用功率：13KW额定频率：50HZ额定电压：220/380V功率因素：0.8、1.0相数：单三相 发电机类型：静音 发动机参数发动机型号 TO-465F1耗油量：395g/kw.h油箱容积：25L润滑油容量：3.3发动机排量：1.5L气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门动力过载保护：有消音装置：工业消音装置绝缘等级：H启动方式：电启动燃油型号：90号以上汽油冷却方式：水冷防冻液：4L额定转速：3000r/min缸体结构：四缸水冷发动机 机油型号：SF级别机油 整机参数 工作时间：8-12H噪音（db）7M 68-75燃油表：有 机油故障保护：有 自动过载保护：有 电压表：有 输出指示灯：有 机器重量：270/294kg 外形尺寸：1130*716*653mm 发电机组标准配置电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；启动蓄电池及连接线；工业标准消音装置；； 选配配件（费用另计）ATS自动切换装置远程遥控启动发电机云控系统自适应高原用化油器 汽油发电机组以其灵活、方便、稳定的特点被广泛地作为常用、备用和应急的交流电源使用。别是近年来，我国经济的快速发展，各地都出现了不同程度的电力紧缺现象，使汽油发电机组的作用更加突显出来。传统的汽油发电机组直流输出发电机电压，输出电压、频率都不够稳定。汽油发电机组的新发展趋势是汽油发电机组和电力电子变换器的结合以及电子调速器的使用，也就是将发电机输出的原始电压经过电力电子变换器净化处理，然后再输出给负载，电子调速器调节发动机转速，以达到节能和环保的目的

