

科电KODIN6DJ电火花检漏仪

产品名称	科电KODIN6DJ电火花检漏仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科电 型号:KODIN6DJ 产地:国内
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

KODIN 6DJ 电火花检漏仪

简单介绍：

KODIN 6DJ电火花检漏仪是一款全新的智能型脉冲高压仪器，采用高抗干扰智能芯片、高抗干扰液晶屏幕和全新的数字化控制电路，KODIN-6DJ电火花检漏仪高压输出更 \pm （0.1KV+3%读数）、可以根据防腐涂层的材料和厚度自动输出合适的测量电压、菜单操作更加智能化人性化。

仪器特点：

- 1、0.6KV ~ 30KV 全量程高压发生器
- 2、通过软件智能控制获取准确而稳定的测量电压，确保显示电压就是测试电压，电压**度： \pm （0.1KV+3%读数）
- 3、可以根据防腐涂层的材料和厚度自动输出合适的测量电压
- 4、高压安全开关：高压启动时有明亮的LED报警提示，可以保护使用者免受火花伤害。
- 5、检测到孔隙时，除电火花外，仪器还会发出声光报警信号，并记录下针孔数（*大999）
- 6、可以设置针孔数极限值，超过针孔数极限值仪器自动报警

- 7、12864液晶带背光显示屏，显示测量电压、针孔漏点数量、电池电量指示、菜单等多种仪器数据信息
- 8、地线、探棒线报警提示，未连接好仪器会自动报警提示
- 9、全新现代感外观设计，工业级防尘防水密封机壳
- 10、大容量4000mA锂电池，保证超长工作时间
- 11、人性化全触摸面板，自动背光按键
- 12、脉冲式放电，放电电流小，杜优良防腐涂层的二次伤害，节省电量延长工作时间，还能减轻因操作不当对人体的电击伤害

技术性能：

- 1、适用检测厚度：0.05 ~ 10mm（也可根据用户提供检测防腐层在10mm以上的仪器）
- 2、输出高压：0.6kv ~ 30kv（无级连续可调）
- 3、输出高压值直接指示
- 4、直流供电：12V
- 5、消耗功率：5w
- 6、主机体积：220 × 130 × 88mm³
- 7、蓝色背景光
- 8、瞬时开机，自动断电关机
- 9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板
- 10、报警：耳机、蜂鸣器双报警

南京南拓检测仪器有限公司为科电仪器江苏省销售平台

为您推荐科电仪器：涂层测厚仪，电火花检漏仪，黑白密度计等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训。