

科电DJ-6B电火花检漏仪

产品名称	科电DJ-6B电火花检漏仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科电 型号:DJ-6B 产地:国内
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

DJ-6B电火花检漏仪

简单介绍：

DJ-6B电火花检漏仪检测厚度:0.05 ~ 10mm，输出电压:0.5kv ~ 30kv,是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，DJ-6B电火花检漏仪可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于是用蓄电池供电，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

产品性能：

- 1、适用检测厚度：0.05 ~ 10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器）
- 2、输出高压：0.6kv ~ 30kv（无级连续可调）
- 3、输出高压值直接指示
- 4、直流供电：12V
- 5、消耗功率：5w
- 6、主机体积：220 × 130 × 88mm³

- 7、蓝色背景光
- 8、瞬时开机，自动断电关机
- 9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板
- 10、报警：耳机、蜂鸣器双报警

检测原理及结构简述：

检测原理：电火花检漏仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声音报警，从而达到对防腐层检测之目的。

DJ-6B电火花检漏仪配置单

DJ-6B电火花检漏仪主机 1台

高压探棒 1支

探刷 2支

连接杆 1支

耳机 1支

背带 1条

保险丝 2支

使用说明书 1份

仪器保修卡 合格证 1份

外包装箱 1个

接地线 1根

充电器 1个

注：可选配弧形刷和环形探极（任意长度）

南京南拓检测仪器有限公司为科电仪器江苏省销售平台

为您推荐科电仪器：涂层测厚仪，电火花检漏仪，黑白密度计等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训。