

带防雨罩 手柄 指示灯防爆磁力起动器

产品名称	带防雨罩 手柄 指示灯防爆磁力起动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

带防雨罩 手柄 指示灯防爆磁力起动器简介：

?适用于爆炸性气体环境1区、2区；

?适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

?适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

?适用于温度组别为T1-T6的环境；

带总开关防爆磁力启动器适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

?综合磁力产品自带总开关，方便使用；

?主要用作三相异步电动机的不频繁起动、停止。

带总开关防爆磁力启动器特点：

?外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

?内装交流接触器、热继电器、自复位转换开关或按钮等；

?综合磁力产品内另加装高分断小型断路器和指示灯；

?可控制AC380V/50Hz三相异步电动机的不频繁起动、停止；

?具有过载、缺相、失压等保护功能；

?常规产品电缆引入方向为下进下出，也可按用户要求特殊生产；

?钢管或电缆布线

带总开关防爆磁力启动器结构要求

1启动器的主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。

2启动器的电气间隙不小于6mm,爬电距离不小于10mm。

3启动器外壳材质采用含镁量不大于6%(质量百分比)的铸造铝合金制造。

4启动器所有紧固件必须具有防止自行松脱措施。

5启动器的所有黑色金属零部件必须具有防锈措施,表面不得有镀层脱落现象。

6启动器应设有接地螺钉,内接地螺钉M6,外接地螺钉M8,并标注接地符号“≡”。

7启动器外壳在明显处应设有清晰,性的凸纹标志“Ex”。

8启动器 B类隔爆接合面宽度L 12.5,l 8,接合面间隙/直径间隙ic 0.15;

C类隔爆接合面宽度L 25,接合面间隙/直径间隙ic 0.15,接合面表面平均粗糙度Ra不超过6.3 μ m。

9启动器观察窗的透明件直接胶粘在盖开孔内,从隔爆外壳内部到外部通过胶粘接合面短通路不小于10mm。

10启动器隔爆接合面涂204-1置换型防锈油。

11启动器外壳外表面涂浅灰色粉末漆。

带总开关防爆磁力启动器要求：

1.防爆标志：ExdeIIBT6 * ExdeIICT6

2.防护等级：IP55、IP65

3.防腐等级：WF1，WF2

4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC220V/AC380V

6.额定电流：10A，20A，30A，40A，60A，

7.功率：10A-220V/2.5KW，380V/4KW

20A-220V/5KW，380V/10KW

