XSJDL系列定量控制仪

产品名称	XSJDL系列定量控制仪
公司名称	平顶山市卫邦达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卫邦达 产品型号:XSJDL定量控制仪 测量精度:小于±0.2%F.S
公司地址	平顶山市新华区陆顺建材大世界建材1区20号
联系电话	15937593699 13503411591

产品详情

品牌	卫邦达	产品型号	XSJDL定量控制仪
测量精度	小于±0.2%F.S	结构型式	横式
显示方式	双排显示	外形尺寸	160*80（mm）
开孔尺寸	152*76（mm）		

xsjdl系列定量控制仪与各类流量传感器、变送器配合，实现定量罐装、配料控制。

4误差小于0.2%f.s，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度

4适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器

43点开关量输入，用于启动，恢复，以及每次累积值清零

43点控制输出，用于大阀、小阀分级控制和瞬时流量下限报警

4变送输出可将瞬时流量值以标准电流、电压形式输出，供其它设备使用

48段折线运算功能可以减小流量传感器的非线性误差

4瞬时流量按小时或按分钟为计量单位可选择

4全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的工作状态和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持

4具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能。如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用1台打印机

4电源：220v ac供电的仪表：220v±10%，功耗小于7va；24v dc供电的仪表：24v±10%，功耗小于5va；12v dc供电的仪表：9v~20v，功耗小于5va其它电源规格以随机说明书为准

4工作环境：0°C~50°C，湿度低于90%r.h。宽温范围的仪表需在订货时注明

4显示：双排：第一排8位，绿色，切换显示总累积量、瞬时流量和当前定量值
第二排6位，红色，显示每次累积量

4输入信号：直流电流：4ma~20ma，0ma~10ma，0ma~20ma可通过设定选择

直流电压：1v~5v dc，0v~5v dc可通过设定选择

脉冲：0.1hz~10khz

4输入阻抗：mv输入的仪表大于10mωv输入的仪表230kma输入的仪表46ω

4基本误差：小于±0.2%f.s

4测量控制周期：0.2秒

4开关量输入：无源机械开关

4控制输出：继电器，触点容量220v ac，3a

3.2选配件技术规格

4变送输出

光电隔离

4ma~20ma，0ma~10ma，0ma~20ma直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于600ω

1v~5v，0v~5v，0v~10v直流电压输出，需订货时注明

输出分辨力：1/1000，误差小于±0.5% f.s或：1/4000，误差小于±0.2% f.s（订货时注明）

4通讯接口

光电隔离

rs232、rs485、rs422标准，在订货时注明

仪表地址0~99可设定

通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择，低于2400的速率需在订货时注明

仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：以“#”为定界符的命令，回答延迟小于500μs；其它命令的回答延迟小于100ms

配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持

4外供电源

用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小于±5%，负载能力大于50ma

4打印接口及打印单元

内置硬件时钟，停电不影响走时，自动调整闰年，大、小月

手动，手动+定时，手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择

打印内容：时间（年、月、日、时、分），报警状态，测量值，每次累积值、总累积值、工程量单位

1台打印单元只能接1台仪表，需要1台打印单元配接多台仪表时，需选用智能打印单元

打印单元为16列字符型微型打印机，供电方式与仪表相同，特殊的打印要求可在订货时注明