

# JXD-2型 功率可调声光告警限电器

产品名称	JXD-2型 功率可调声光告警限电器
公司名称	北京军达创新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:军达 型号:JXD-2 产品用途:限量供电
公司地址	北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号楼103室
联系电话	010-62592035 13011294856

## 产品详情

品牌	军达	型号	JXD-2
产品用途	限量供电	产品别名	限电器

### jxd-2声光预警限量供电控制器

产品简介：本产品是一种新型的预警式双延时限量供电装置，当用户用电量超过设定值时，限电器在一个设定时间内不断电，而是先向用户发出超负荷声光报警，若用户在设定时间内拆除超负荷负载，限电器马上停止报警，并不断电；若用户在预警时间内不拆除超负荷负载，限电器自动断电，延时一段时间再恢复供电，如果用户仍在超负荷状态，限电器将重复以上过程。由于本装置采用了预警式工作，即达到了节电目的，又减少了断电次数，从而缓解了电管部门与用户之间的矛盾，利于普及推广。另外，本限量供电装置自身耗电很低，内部功率器件电指标余量较大，因而不仅节电效率高，而且工作可靠，使用寿命长。

性能指标：交流工作电压：160 ~ 250 v 限量相数：单相

定量功率范围：a型：300w ~ 1500w 环境温度：-10 ~ 55 b型：1000w-3000w 预警时间：60秒  
自身耗电：0.2w 断电恢复时间：4分钟（可选）外观尺寸：100x70x30mm 重量：130g

### 安装使用须知：

本控制器采用定流式工作，所以计算用户最大用电量时应计算、视在功率，并留有一定余量。

本控制器应根据负载大小按常规加装合适保险丝，以防止负载短路造成器件损坏。

如果需要调整限电功率，可通电加上预定功率值负载，之后调整外壳面板上的电位器进行细调，先顺时针调至告警，再反时针调至刚刚停止告警即可。

务请按左示接线图接线，火零不得接反，压线螺丝务请旋紧，以防打火造成损坏。如果是露天安装，务请采取防雨措施。

[www.chjunda.com](http://www.chjunda.com)