

【】电子狗 报警器 红外电子狗

产品名称	【】电子狗 报警器 红外电子狗
公司名称	王晓龙（个体经营）
价格	11.00/个
规格参数	工作电压:6（V） 报警电流:100（mA） 探测角度:110°
公司地址	中国 山东 临沂市 临沂市临西七路家电厨卫城大卖场二楼9号
联系电话	86 0539 7102060 13395393002

产品详情

工作电压	6（V）	报警电流	100（mA）
探测角度	110°	静态电流	100（uA）
工作温度	-10-50（ ）	探测距离	5-10（m）
发射频率	0（MHZ）	适用范围	防盗警示
类型	红外探头感应器		

该防盗保护神无任何外部连线，外形小巧便携式设计，可放在任何地方。探测距离10米，角度水平84°。（本品使用4节普通7号电池，需要另配，一般可以使用3个月以上，非常节能）

防盗保护神集红外探测、报警、电源三位于一体、具有体积小、可随身携带临时设防等优点，无论何时何地都可现场使用。采用高灵敏度红外探头，无需声音，无需光线，无需震动，即使是夜晚漆黑状态，窃贼一旦进入监控范围（大约数十平方米），报警器就会自动检测并发出高强度警笛报警声；微电脑芯片设计，耗电极小，无须接线布线，使用非常简便。

夏日的夜晚天气闷热，人们往往需要打开窗户通风降温才能入睡，而这正是窃贼们行窃的"天赐良机"。如果使用防盗保护神，只要将其挂在窗户对面墙上，使其面对窗户监控，这样，您就可以打开窗户安心睡觉。只要有窃贼出现在您的窗户外1米处，报警器就会自动检测报警，这样就使窃贼无法接近您的窗户。如果将防盗保护神装在阳台上，就可以同时监控阳台上所有的窗户；如果安在室内人行必经之处，则一个报警器就可以监控一套住房。防盗保护神就是您真正的安全守护神。

出门在外，无论是住高档宾馆还是普通旅店，其安全性都令人担心。无数的案例说明，宾馆旅店的门窗很不安全，许多情况下，旅客在熟睡状态下，随身携带的钱物就被不速之客洗劫一空（除了窃贼，当然也包括宾馆内部的"家贼"利用职务之便行窃）；而有些情况下，如果客人在窃贼行窃的时候被惊醒，又难免发生一场肉搏战！防盗保护神，可以保证在您入睡之后，分分秒秒"毫不眨眼"时刻监视"敌情"。只要窃贼从门窗的任何部位稍一探头，就会高强度警笛声报警，将窃贼惊跑于入室之前！

结构说明：

- 1、电源开关：电源开关往上拨为开机，往下拨为关；
- 2、开机指示灯：防盗保护神开机时，指示灯亮一下，表示开始工作；
- 3、红外传感器：感应人体释放的热红外信号，请保持其表面干净，请勿用手触摸。在其表面有污物时，可用棉花球蘸75%的酒精清洁；
- 4、万向座导轨：将防盗保护神固定在万向座上；
- 5、电池盒：将电池盖打开，按照电池盒内部的标识将4节7号电池装入。

安装要求：由于防盗保护神在人体相对于镜片横向运动时红外探测灵敏度最高，而纵向运动灵敏度较差，所以安装时应注意防盗保护神和水平面的夹角和高度，这对防护区域有很大影响。

- 1、安装时应避免防盗保护神靠近冷热源，如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷风机等，避免直对门窗；
- 2、防盗保护神对所防护的范围应可直视，不能有障碍物；
- 3、防盗保护神应与墙面成10-30度的夹角，此时探测距离最远，实际安装时根据情况调整安装角度。

安装方法：

- 1、将万向座固定在距离地面2米左右的地方；
- 2、将电池盖打开，安装电池盒内部的标识将4节7号电池装入；
- 3、将防盗保护神固定在万向座上，移动防盗保护神，使其符合安装要求和探测需要即可。

使用方法：

- 1、打开电源开关，开机指示灯亮一下，表示自检正常；
- 2、防盗保护神在刚开机后20秒内不检测报警信号，您必须在这20秒种内离开防盗保护神的探测区域；
- 3、20秒后如果有人员进入防盗保护神的探测区域，防盗保护神将发出30秒钟刺耳的报警声响。报警声响结束后5秒，若又有人员触发防盗保护神，它将再次报警，周而复始。
- 4、在防盗保护神报警时，您可关闭电源开关，结束报警。

技术参数：

- 1、电源：直流6v（4节7号电池）
- 2、待机电流： $=100\mu\text{a}$
- 3、报警电流： $=150\text{ma}$
- 4、报警声响响度：1米范围内不小于80db

5、红外探测距离：10米，84°