

电源时序器,LEDIANPRO 音响时序器PAS-612智能电源管理器

产品名称	电源时序器,LEDIANPRO 音响时序器PAS-612智能电源管理器
公司名称	一道艾维(深圳)科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:LEDIANPRO 型号:PAS-612 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李科技园甘李六路7号吓围工业区4号厂房402
联系电话	0755-25120345 18929365852

产品详情

电源时序器是一台可以按人工预先设置或能够按照系统的要求开机时由前端设备到后端设备的顺序逐个供电;关机时则由后端设备到前端设备的顺序关闭系统设备。一套音响设备中有多台功率放大类设备,如果全部设备同时上电会导致设备烧毁和对电网造成冲击等不安全的因素。因此使用电源时序器就能有效的控制所连接的用电设备按其不同功能按顺序供电和断电,避免了人为的失误操作,彻底解决了终端器材(如功放、喇叭等)可能由于这种失误造成的损失。由于其性能优越操作简单,设备管理人员将不用再繁琐的开关机或错误开关机操作。用于控制系统中用电设备开启和关闭的电源时序器,是公共广播、音响工程、音视频远程控制中、电脑网络系统及其它电气工程不可或缺的设备。带RS232和485控制接口,可受中控控制。带RJ45接口,可在局域网和广域网中远程控制时序器的开启和关闭。不同类型的电源时序器可以人为独立控制其中一路的供电和断电,也可以预设定时自动控制开启和关闭。

品牌:LEDIANPRO 型号: PAS-612

- 1、12+1路供电输出(12路受控,1路直通),每路开关时间可独立设置,时间1~999秒。每路输出AC220V,13A.采用国际通用插座,适用各种类型插座;采用30A继电器;
- 2、整机输出电流达50A,整机设计容量13KVA,采用6平方电源线,满足大功率系统供电需求;
- 3、配置63A双刀空气过载保护开关,保证系统的供电安全;
- 4、配置TFT彩色显示屏,实时显示工作电压、系统时间、工作状态及控制状态,可查询、设置设备ID、手动操作模式、上电启动、背光控制、通道开关延时、电压保护、模式设置、常开设置、控制密码、设置密码、设备时间(定时版)、设备网络参数(网络版)等功能;
- 5、配备标准RS232串行数控接口,开放控制协议,满足中央控制器和PC机控制要求,扩展更方便;

- 6、 配备标准RS485数据接口,开放控制协议 ,既可满足中央控制器和PC机长距离控制要求 ;
- 7、 配备外部IO接口,可满足中央控制器IO、 RELAY及纯开关的控制要求 ;
- 8、 配备DC5-12V电压控制接口,满足电压控制需求 ;
- 9、 配备DC24V紧急启动控制接口,满足消防紧急控制需求 ;
- 10、 配备标准RJ45接口 , 满足网络控制需求(网络版PAS-612I) ;
- 11、 配备时钟 , 可实现定时全自动控制功能 , 满足无人值守系统需求,可编63条任务(定时版PAS-612A) ;
- 12、 内置5种控制模式 , 供手动控制调用 ;
- 13、 采用密码管理 , 控制密码和设置密码分开 , 便于管理 ; 密码可自行设定 ; 同时可设置是否启用 ;
- 14、 过压 , 欠压自动保护功能 , 保护可设定 ;
- 15、 面板配备USB灯接口.方便机房照明使用 ;
- 16、 面板配备12个通道独立控制按键 , 及全功能设置按键 ;
- 17、 一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题 ;
- 18、 配PC控制软件 , 可实时控制、 查询工作状态、 查询工作电压、 时钟情况 ; 可设置时间、 定时任务等 (具体机型功能会有差异) ;
- 19、 选配40A双重净化专用EMI滤波器 (符合欧洲CISPR , 美国FCC规范) ,消除系统间特别是灯光系统的电磁干扰,保证系统工作稳定,对于音频系统提高音质也有明显作用 ;
- 20、 19英寸 , 2U标准机箱。